



Manuel Nero DriveSpeed

Nero AG

Informations sur le copyright et les marques

Le manuel Nero DriveSpeed et l'ensemble de son contenu sont protégés par un copyright et sont la propriété de Nero AG. Tous droits réservés. Ce manuel contient des informations protégées par copyright international. Toute copie, transmission ou reproduction intégrale ou partielle de ce manuel faite sans l'autorisation expresse et écrite de Nero AG est illicite.

Nero AG décline toute responsabilité au-delà des clauses des droits associés à la garantie. Nero AG ne garantit pas l'exactitude du contenu du manuel Nero DriveSpeed. Le contenu du logiciel et du manuel Nero DriveSpeed peut être modifié sans préavis.

Tous les noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les marques mentionnées dans ce document ne le sont qu'à titre d'information.

Copyright © 2007 Nero AG, Karlsbad, Allemagne.

REV 1.0, SW 3.0.10.0

Table des matières

1	Généralités	4
1.1	À propos du manuel	4
1.2	À propos de Nero DriveSpeed	4
2	Informations techniques	5
2.1	Configuration système	5
3	Démarrage du programme	6
3.1	Lancement de Nero DriveSpeed via Nero StartSmart	6
3.2	Lancement direct de Nero DriveSpeed	6
4	Nero DriveSpeed	7
4.1	Options de Nero DriveSpeed	8
4.2	Définition de la vitesse	9
5	Liste des illustrations	11
6	Index	12
7	Informations de contact	13

1 Généralités

1.1 À propos du manuel

Le présent manuel est destiné à tous les utilisateurs qui souhaitent apprendre à utiliser Nero DriveSpeed. Il se base sur les processus et explique étape par étape comment atteindre un objectif spécifique.

Afin d'optimiser l'utilisation de ce manuel, veuillez prendre connaissance des conventions suivantes :

Symbole	Signification
	Utilisé pour les avertissements ou les messages d'information qui doivent être strictement suivis.
	Fait référence à des informations complémentaires ou à des messages d'information.
1. Démarrer ...	Un chiffre au début d'une ligne indique un appel à l'action. Réalisez ces actions dans l'ordre précisé.
	Indique un résultat intermédiaire.
	Indique un résultat.
OK	Indique des passages de texte ou des boutons qui apparaissent dans l'interface du programme. Ils s'affichent en gras.
<u>Chapitre</u>	Indique des références à d'autres chapitres. Elles fonctionnent comme des liens et s'affichent en rouge souligné.
[...]	Indique des raccourcis clavier pour l'entrée de commandes.

1.2 À propos de Nero DriveSpeed

Nero DriveSpeed vous permet notamment d'adapter la vitesse de lecture des disques, par exemple pour réduire de manière perceptible le niveau de bruit, ce qui peut être utile pour les jeux et la lecture de musique. Les temps de mise en rotation et d'arrêt de rotation des lecteurs peuvent également être optimisés afin de pouvoir lire des fichiers endommagés par exemple, ou d'accéder aux disques de jeux utilisant une vitesse plus élevée.

2 Informations techniques

2.1 Configuration système

Nero DriveSpeed est installé avec la suite Nero. Sa configuration système est identique. Pour plus de détails sur la configuration requise, reportez-vous au Guide de démarrage rapide Nero.

3 Démarrage du programme

3.1 Lancement de Nero DriveSpeed via Nero StartSmart

Pour démarrer Nero DriveSpeed via Nero StartSmart, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône « **Nero StartSmart** ».
→ La fenêtre de Nero StartSmart s'ouvre.
2. Cliquez sur la flèche du côté gauche de la fenêtre.
→ La boîte de dialogue étendue s'ouvre.



Fig. 1 : Nero StartSmart

3. Sélectionnez **Nero DriveSpeed** dans la liste de sélection Applications.
→ La fenêtre « **Nero DriveSpeed** » s'ouvre.
→ Vous avez démarré Nero DriveSpeed via Nero StartSmart.

3.2 Lancement direct de Nero DriveSpeed

Pour démarrer Nero DriveSpeed directement, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez le menu de démarrage de Windows XP, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Nero 7 (Premium) > Outils > Nero DriveSpeed**.
Si vous utilisez le menu de démarrage classique, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Nero 7 (Premium) > Outils > Nero DriveSpeed**.
→ La fenêtre **Nero DriveSpeed** s'ouvre.
→ Vous avez démarré Nero DriveSpeed.

4 Nero DriveSpeed

Lorsque vous avez ouvert Nero DriveSpeed en suivant les étapes du chapitre « [Démarrage du programme](#) », l'écran **Nero DriveSpeed** s'affiche.



Fig. 2 : fenêtre **Nero DriveSpeed**

Les options suivantes sont disponibles dans la fenêtre **Nero DriveSpeed** :

Liste de sélection du lecteur	Cette zone définit le lecteur.
Vitesse de lecture (CD)	Cette zone indique la vitesse de lecture des CD dans le lecteur.
Vitesse de lecture (DVD)	Cette zone indique la vitesse de lecture des DVD dans le lecteur.
Temps avant ralentissement	Cette zone indique la durée au cours de laquelle l'ordinateur ne peut pas accéder au lecteur pour permettre à Nero de réduire la vitesse du lecteur (temps avant ralentissement).
Silencieux	Cette option définit les zones de sélection pour que le lecteur accède silencieusement au disque chargé.
Rapide	Cette option définit la zone de sélection « Vitesse de lecture » pour que le lecteur accède le plus rapidement possible au disque chargé.
	Ce bouton ouvre/ferme le tiroir du lecteur.
	Ce bouton interrompt la lecture du disque chargé.
Options	Ce bouton ouvre la fenêtre « Options de Nero DriveSpeed ».
Fermer	Ce bouton ferme Nero DriveSpeed.

4.1 Options de Nero DriveSpeed



Fig. 3 : fenêtre **Options de Nero DriveSpeed**

Les options suivantes sont disponibles dans la fenêtre « **Options de Nero DriveSpeed** » :

Liste de sélection du support	Cette zone indique le type de disque inséré dans le lecteur.
Zone d'entrée de la vitesse de lecture.	Cette zone affiche les entrées de la liste de sélection « Vitesse de lecture (CD) » ou « Vitesse de lecture (DVD) » dans la fenêtre « Nero DriveSpeed ».
Champ de saisie de la vitesse	Cette zone indique la vitesse définie dans la zone d'entrée de la vitesse de lecture à l'aide du bouton « Ajouter ».
Ajouter	Ce bouton permet d'ajouter l'entrée définie dans le champ de saisie dans la zone d'entrée de la vitesse de lecture.
Enlever	Efface les spécifications de la vitesse de lecture sélectionnée .
Détecter	Ce bouton permet de détecter les vitesses de lecture qui peuvent être utilisées pour lire le disque inséré dans le lecteur.
Ouvrir Nero ProductSetup	Permet d'ouvrir ProductSetup.
Lancer au démarrage	Cette option permet de lancer Nero DriveSpeed au démarrage de Windows® .
Démarrer en format réduit	Cette option permet d'ouvrir Nero Drive Speed en format réduit dans la barre des tâches au démarrage de Windows® .
Restaurer les paramètres de vitesse au démarrage	Cette option restaure les paramètres de vitesse définis au démarrage de Windows® .

4.2 Définition de la vitesse

Pour définir les paramètres de vitesse, procédez comme suit dans l'écran « Nero DriveSpeed » :

1. Chargez un disque dans le lecteur.
2. Sélectionnez le lecteur de votre choix dans la liste de sélection du lecteur.
 - Selon le disque que vous avez inséré, la liste déroulante « **Vitesse de lecture (CD)** » ou « **Vitesse de lecture (DVD)** » est activée.
3. Sélectionnez la vitesse de lecture de votre choix dans la liste déroulante « **Vitesse de lecture** ».
 - Selon votre sélection dans la liste déroulante « **Vitesse de lecture** », la vitesse de lecture sélectionnée s'affiche dans la zone « **Actuel** ».
4. Sélectionnez le temps avant ralentissement dans la liste déroulante « **Temps avant ralentissement** ».
 - En fonction de votre sélection dans la liste déroulante « **Temps avant ralentissement** », le temps avant ralentissement sélectionné s'affiche dans la zone « **Actuel** ».



Le temps avant ralentissement est la période au cours de laquelle le lecteur doit rester inactif pour que Nero réduise la vitesse de lecture. Cette fonction permet de rendre le lecteur plus silencieux lorsqu'il n'est pas utilisé.

5. Si vous souhaitez définir des paramètres qui permettent de rendre votre lecteur particulièrement silencieux, cliquez sur le bouton **Silencieux**.
 - Les paramètres de la liste déroulante « **Vitesse de lecture** » sont automatiquement adaptés à cette sélection.
6. Si vous souhaitez sélectionner des paramètres qui permettent au lecteur d'accéder le plus rapidement possible au disque, cliquez sur le bouton **Rapide**.
 - Les paramètres de la liste déroulante « **Vitesse de lecture** » sont automatiquement adaptés à cette sélection.
7. Si vous souhaitez définir d'autres paramètres dans Nero DriveSpeed, cliquez sur le bouton « **Options** ».
 - La fenêtre « **Options de Nero DriveSpeed** » s'ouvre.
8. Si vous souhaitez définir une vitesse de votre choix :
 1. Entrez le multiple de la vitesse de lecture standard de votre choix dans le champ de saisie.
 2. Cliquez sur le bouton « **Ajouter** » pour entrer la valeur définie dans la zone d'entrée de la vitesse de lecture.
9. Cliquez sur le bouton « **Détecter** » pour permettre au programme de détecter les vitesses par défaut du disque chargé.
10. Si vous souhaitez modifier la langue utilisée dans Nero DriveSpeed, cliquez sur le bouton « **Ouvrir Nero ProductSetup** ».
 - Nero ProductSetup s'ouvre. Vous pouvez définir les paramètres linguistiques de toutes les applications de Nero 7.

11. Si vous souhaitez modifier le comportement de Nero DriveSpeed au démarrage du système, définissez les paramètres de votre choix dans la zone « **Paramètres Généraux** » (voir [Options de Nero DriveSpeed](#)).
12. Si vous souhaitez enregistrer les paramètres de la fenêtre « **Options de Nero DriveSpeed** », cliquez sur le bouton « **OK** ».
 - La fenêtre « **Options de Nero DriveSpeed** » se ferme.
13. Si vous souhaitez enregistrer les paramètres dans l'écran de démarrage « **Nero DriveSpeed** », cliquez sur le bouton « **Fermer** ».
 - Vous avez enregistré les paramètres dans Nero DriveSpeed.

5 Liste des illustrations

Fig. 1 : Nero StartSmart.....	6
Fig. 2 : fenêtre Nero DriveSpeed	7
Fig. 3 : fenêtre Options de Nero DriveSpeed	8

6 Index

C

Contact	13
Conventions.....	4

D

Démarrage du programme	6, 7
------------------------------	------

G

Groupe cible	4
--------------------	---

P

Paramètres de vitesse	8
Product setup	8

R

Rapide	9
--------------	---

S

Silencieux	9
Spécifications de la vitesse de lecture	8

T

Temps avant ralentissement.....	9
---------------------------------	---

V

Vitesse de lecture	9
--------------------------	---

7 Informations de contact

Nero DriveSpeed est un produit de Nero AG.



Nero AG
Im Stöckmädle 13-15
76307 Karlsbad
Allemagne

Site Web : www.nero.com
Aide : <http://support.nero.com>
E-mail : techsupport@nero.com
Fax : +49 724 892 8499

Copyright (C) 2007 Nero AG. Tous droits réservés.