

KF300 | GUIDE DE L'UTILISATEUR |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0222260(1.2) **H**

| KF300 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG Electronics Inc.



FRANÇAIS



| KF300 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

CE 0168

Bluetooth QD ID B013568

KF300 | Guide de l'utilisateur

- Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Introduction	6	Jeux et appl.	44
Pour votre sécurité	7	Jeux	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	9	Applications	45
Caractéristiques du KF300	16	Profils réseau	
Présentation du téléphone			
Informations à l'écran	20	Journal appels	46
Icônes affichées à l'écran		Tous les appels	
Mise en route	22	Appels en absence	
Installation de la carte SIM et de la batterie		Numéros composés	
Chargement de la batterie	24	Appels reçus	
Débranchement du chargeur	25	Durée appel	47
Utilisation d'une carte mémoire microSD	26	Coût de l'appel	
Fonctions générales	30	Informations données	48
Appels et réception des appels			
Saisie de texte	32	Agenda	49
Sélection de fonctions et d'options	37	Calendrier	
Menu Appel en cours	38	Mémos	50
Arborescence des menus	42	Tâches	
		Multimédia	51
		Lecteur MP3	
		Toutes les chansons	52
		Ma liste d'écoute	
		Paramètres	

Photo	53
Caméra vidéo	55
Radio FM	57
Enregistreur voix	58
Messagerie	59
Nouveau message	
Message	
E-mail	61
Boîte de réception	63
Boîte e-mail	64
Brouillons	
Boîte d'envoi	
Envoyés	65
Messagerie vocale	
Message d'information	66
Lire	
Rubriques	
Modèles	67
Modèles SMS	
Modèles MMS	68
Paramètres	
SMS	
MMS	69
E-mail	71
Numéro messagerie vocale	72

Messages de service	73
Message d'information	

Perso	74
Images	
Sons	75
Vidéos	77
Autres	78

Profil	79
Activer	
Personnaliser	

Répertoire	81
Rechercher	
Ajouter nouveau	82
N° abrégés	
Groupes	83
Copier tout	84
Tout supprimer	
Paramètres	
Affichage	

Sommaire

Sauvegarder les contacts 85

Restaurer les contacts

Informations

SDN

N° personnel

Ma carte de visite

Outils 86

Alarme

Calculatrice

Chronomètre 87

Convertisseur

Horloge mondiale

Services SIM 88

Navigateur 89

Accueil 90

Yahoo!

Favoris 91

Entrez adresse 92

Historique

Pages enregistrées

Paramètres

Profils réseau

Mode de rendu 93

Cache

Cookies

Certificats de sécurité

Afficher images

JavaScript 94

Informations

Connectivité 95

Bluetooth

Réseau 97

Sélection du réseau

Connexion GPRS 98

Point d'accès 99

Mode USB 100

Paramètres 102**Date et heure**

Data

Format de date

Définir heure

Format horaire

Mise à jour automatique

Langues**Affichage**

Fond d'écran

Horloge

Durée rétroéclairage

Luminosité 103

Raccourcis

Taille de la police

Thème

Style de menu

Numérotation

Message d'accueil

Nom de l'opérateur

Raccourcis 104**Appels**

Renvoi d'appel

Interdiction d'appels 105

Appels restreints 106

Mode de réponse

Envoyer mon numéro 107

Appel en attente

Bip minute

Rappel auto 108

Envoyer tonalités DTMF

Sécurité

Demander code PIN

Verrouillage téléphone 109

Modifier les codes

Mode Avion 110

Économie d'énergie

Réinit

Etat mémoire

Accessoires 111**Données techniques 112**

Introduction

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du KF300, un téléphone portable compact et performant, conçu pour vous permettre de profiter pleinement de toutes les dernières technologies utilisées en matière de communication mobile numérique.

Ce guide contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement du téléphone. Lisez attentivement toutes les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et éviter ainsi de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.



Pour votre sécurité

AVERTISSEMENT

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent toujours être éteints.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec des petites pièces si elles venaient à se détacher.

AVERTISSEMENT :

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

ATTENTION !

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.

Pour votre sécurité

ATTENTION!

- *Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.*
- *Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.*
- *Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.*
- *N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.*
- *La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.*

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KF300 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR).

Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.833 W/Kg (10g) et à 0.594 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.

- ▶ Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- ▶ Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du téléphone, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- ▶ Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- ▶ N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation.
Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- ▶ Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- ▶ Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- ▶ N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Caractéristiques du KF300

Présentation du téléphone

1. Écouteur

2. Écran LCD principal

3. Touche Décrocher

- ▶ Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- ▶ **En mode Veille:** permet d'afficher l'historique des appels.

4. Touches alphanumériques

- ▶ **En mode Veille:** Permet de saisir des chiffres pour composer un numéro.
- Touche maintenue enfoncée**
- 0+ – Appels internationaux
 - 1 – Permet d'activer le menu Centre messagerie vocale
 - 2 à 9 – N° abrégés

- ▶ **En mode Édition:** Permet d'entrer des chiffres et des caractères.

5. Touche Effacer

- ▶ Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.

6. Touche Fin

- ▶ Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone (touche enfoncée)

- ▶ Permet de mettre fin à un appel ou de le rejeter.

7. Microphone





1. Touche Alarme

- ▶ Aller au menu Alarme

2. Touche Calendrier


- ▶ Aller au menu Calendrier

3. Touche Image

- ▶ Aller au menu Image

4. Touche Favoris

- ▶ Aller au menu Favoris



5. Touche de navigation

▶ En mode Veille:

 **Pression brève:** écrire un SMS

 **Pression brève:** aller à la liste Contacts

 **Pression brève:** aller au menu Profils

 **Pression rève:** aller au menu Lecteur MP3

- ▶ **Dans le menu:** faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas

6. Touches de fonction

(gauche et droite)

- ▶ Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

7. Touche de l'appareil photo

- ▶ Lance l'appareil photo.

8. Touche de confirmation

/ touche OK

- ▶ Permet de sélectionner les options des menus et de confirmer des actions.

Caractéristiques du KF300

Caractéristiques du KF300



1. Touches latérales

- ▶ **En mode Veille (ouvert):** permet de régler le volume des touches
- ▶ **En mode Veille (fermé):** Permet d'afficher, tour à tour, la date et l'heure
- ▶ **Pendant un appel:** permet de régler le volume des écouteurs
- ▶ **Lorsque vous écoutez un enregistrement MP3:** permet de régler le volume audio

2. Prise du casque/du chargeur/du câble USB

Remarque

Assurez-vous que votre téléphone est sous tension et en mode Veille, avant de connecter le câble USB.



3. Objectif de l'appareil photo

4. 2e écran



Icône	Description
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que le mode Avion a été activé.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Tous les appels sont transférés.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Indique que l'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique que vous avez un rendez-vous inscrit dans votre agenda.

Icône	Description
	Indique qu'une mémoire externe est installée.
	Indique que vous avez reçu un message.
	Indique que vous avez reçu un message vocal.
	Menu Général activé dans le profil.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Vibreur seul activé dans le profil.
	Menu Extérieur activé dans le profil.
	Menu Casque activé dans le profil.
	Indique l'état de la batterie.
	Indique que la mémoire externe n'est pas formatée ou qu'elle n'est pas prise en charge par le téléphone.

Mise en route

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone. Puis, retirez le couvercle de la batterie.



Remarque

Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.



3. Installez la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Installation de la carte SIM



Retrait de la carte SIM

Attention !

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. Installez la batterie.

Placez tout d'abord la base de la batterie dans la partie inférieure de son compartiment. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.

**5. Remettez en place le couvercle de la batterie.**

Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au dé clic.



Mise en route

Chargement de la batterie

Pour raccorder le chargeur au téléphone, vous devez avoir installé la batterie au préalable.



1. Une fois la batterie en place, branchez l'adaptateur de voyage dans l'emplacement prévu à cet effet, sur le côté gauche du téléphone. Assurez-vous que la flèche apparaissant sur la prise du chargeur soit orientée vers le dessus du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise secteur. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.
3. L'indicateur de chargement de la batterie s'arrête dès la fin du chargement.

Attention!

- *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*
- *Branchez le chargeur de la batterie verticalement à la prise murale.*
- *Si vous utilisez le chargeur de la batterie à l'étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

AVERTISSEMENT

- *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.*
- *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.*
- *Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.*

Débranchement du chargeur

1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et le message «La batterie est pleine; veuillez débrancher le chargeur» s'affiche à l'écran.

2. Débranchez le chargeur de la prise murale. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les encoches situées de part et d'autre de la prise et en la retirant.

**Remarque**

- ▶ Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- ▶ Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez, puis rallumez votre téléphone à l'aide de la touche d'activation du téléphone, puis essayez de charger à nouveau la batterie. Après avoir retiré la batterie, remettez-la en place, puis rechargez-la.

Mise en route

Utilisation d'une carte mémoire microSD



carte mémoire microSD

Insertion d'une carte mémoire microSD

1. Éteignez le téléphone. Si vous insérez ou retirez la carte mémoire lorsque votre téléphone est activé, les fichiers stockés sur la carte mémoire risquent d'être endommagés.
2. Soulevez le taquet protégeant l'emplacement d'insertion.



3. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement. Les contacts dorés doivent se trouver sous la carte mémoire microSD. Si la carte mémoire ne s'insère pas facilement dans son emplacement, il se peut qu'elle soit dans le mauvais sens ou un qu'un corps étranger encombre l'emplacement.



4. Abaissez le taquet de protection.
5. Pour retirer la carte mémoire, éteignez le téléphone. Soulevez le taquet de protection et retirez la carte mémoire avec précaution.

Remarque

- ▶ Évitez d'utiliser la carte mémoire si la batterie est faible.
- ▶ Pendant l'écriture, attendez que l'opération soit terminée avant de retirer la carte.
- ▶ La carte est conçue pour s'insérer facilement dans le système.
- ▶ Ne pliez pas la carte et ne forcez pas pour l'insérer dans son emplacement.
- ▶ Insérez uniquement des cartes mémoire microSD.
- ▶ Si la carte microSD a été formatée au format FAT32, formatez-la à nouveau en utilisant le format FAT16.
- ▶ Une fois la carte microSD insérée dans votre téléphone, consultez la zone de l'icône sur votre écran.
- ▶ Si l'icône Erreur mémoire  s'affiche, cela signifie que votre carte mémoire n'est pas formatée ou qu'elle n'est pas prise en charge par le téléphone.

- ▶ Dans ce cas, essayez de formater votre carte mémoire.
- ▶ Si l'icône Erreur mémoire est toujours affichée, contactez votre service clientèle.

Pour plus d'informations sur la carte microSD, reportez-vous au manuel d'instructions de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Vous devez formater la carte mémoire, avant de pouvoir l'utiliser. Après avoir inséré la carte mémoire, sélectionnez **Menu** → **Paramètres** → **État de la mémoire** → **Mémoire externe**, puis appuyez sur la touche OK.

Cette opération est requise uniquement la première fois que vous insérez la carte mémoire. Au cours du formatage, plusieurs dossiers sont créés, pour les différents types de données.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions: **Coûts de l'appel et Appels restreints**. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK est parfois fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur réseau pour l'obtenir. Si vous perdez ce code, contactez également votre opérateur.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez ce code, contactez également votre opérateur.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est «0000». Vous devez entrer ce code avant de supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et avant d'activer le menu Réinitialiser réglages.

Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu Sécurité.

Émission d'un appel depuis les Contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous appelez fréquemment sur la carte SIM et sur la mémoire du téléphone. Vous disposez ainsi d'une liste de contacts. Pour composer un numéro, il vous suffit ensuite de rechercher le nom souhaité dans votre liste de contacts.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant s'affiche à l'écran. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure parmi les contacts) s'affiche.

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le téléphone si l'option Ouverture clapet a été définie comme mode de réponse. La fonction mode de réponse vous permet de changer ce mode.

Remarque

Si l'option **N'importe quelle touche** a été définie comme mode de réponse, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.

- ▶ En mode Silencieux, pour rejeter un appel entrant sans ouvrir le clapet, maintenez la touche de navigation bas située sur le côté gauche du téléphone enfoncée. Dans les autres modes de profil, vous devez procéder en deux étapes pour rejeter un appel entrant sans ouvrir le clapet.

Lorsque vous maintenez enfoncée la touche latérale bas lors d'un appel entrant, le profil en cours passe en mode Silencieux.

Maintenez à nouveau la touche latérale bas enfoncée; l'appel entrant est alors rejeté.

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique sa fonction actuelle.



Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder au menu Contacts, appuyez sur la touche de fonction droite.

Menu Appel en cours

Conférences téléphoniques

Le service de conférence vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur prend en charge cette fonction.

Il est possible d'organiser une conférence uniquement si vous avez répondu à deux appels (un actif, l'autre en attente).

Dès qu'une conférence téléphonique est configurée, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de la conférence tout en y restant connecté). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en cours. Le nombre d'appelants par conférence téléphonique est limité à cinq. Dès le départ, vous contrôlez la conférence téléphonique et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appels.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche .

Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez passer d'un appel à l'autre en appuyant sur la touche .

Configuration d'une conférence téléphonique

Pour organiser une conférence téléphonique, mettez un appel en attente, puis lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche. Ensuite, sélectionnez le menu Rejoindre dans Conférence téléphonique.

Arborescence des menus

Sur ce téléphone, vous disposez de deux modes d'affichage du menu. Un affichage par grille et un second par liste.

Vous remarquerez que les options de numérotation du menu diffèrent d'un affichage à l'autre.

Par défaut, votre téléphone est réglé pour afficher le menu en mode grille. C'est pourquoi dans ce manuel toutes les références à des éléments de menu numérotés correspondent à ce mode d'affichage.

Vous pouvez accéder au menu souhaité à l'aide de la touche de fonction gauche [Menu], des touches de navigation haut/bas ou de la touche OK. Vous pouvez également utiliser le raccourci, en appuyant sur la touche numérique correspondant au menu souhaité, après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Menu].

1. Jeux et appl.	2. Journal appels	3. Agenda
1.1 Jeux	2.1 Tous les appels	3.1 Calendrier
1.2 Applications	2.2 Appels en absence	3.2 Mémos
1.3 Profils réseau	2.3 Numéros composés	3.3 Tâches
	2.4 Appels reçus	
	2.5 Durée appel	4. Multimédia
	2.6 Coût de l'appel	4.1 Lecteur MP3
	2.7 Informations données	4.2 Photo
		4.3 Caméra vidéo
		4.4 Radio FM
		4.5 Enregistreur voix

5. Messagerie	8. Répertoire	*. Navigateur
5.1 Nouveau message	8.1 Rechercher	*.1 Accueil
5.2 Boîte de réception	8.2 Ajouter nouveau	*.2 Yahoo!
5.3 Boîte e-mail	8.3 N° abrégés	*.3 Favoris
5.4 Brouillons	8.4 Groupes	*.4 Entrez adresse
5.5 Boîte d'envoi	8.5 Copier tout	*.5 Historique
5.6 Envoyés	8.6 Tout supprimer	*.6 Pages enregistrées
5.7 Messagerie vocale	8.7 Paramètres	*.7 Paramètres
5.8 Message d'information	8.8 Informations	*.8 Informations
5.9 Modèles		0. Connectivité
5.0 Paramètres		0.1 Bluetooth
6. Perso	9. Outils	0.2 Réseau
6.1 Images	9.1 Alarme	0.3 Mode USB
6.2 Sons	9.2 Calculatrice	#. Paramètres
6.3 Vidéos	9.3 Chronomètre	#.1 Date et heure
6.4 Autres	9.4 Convertisseur	#.2 Langues
7. Profils	9.5 Horloge mondiale	#.3 Affichage
7.1 Général	9.6 Services SIM	#.4 Raccourcis
7.2 Silencieux		#.5 Appels
7.3 Vibreur seul		#.6 Sécurité
7.4 Extérieur		#.7 Mode Avion
7.5 Casque		#.8 Économie d'énergie
		#.9 Réinit
		#.0 Etat mémoire

Jeux et appl.

Jeux

Menu 1.1

Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux depuis votre téléphone.

Remarque

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. Il existe deux méthodes d'installation des applets Java. La première méthode consiste à télécharger le MIDI et Java à l'aide d'un téléphone WAP, comme vous le feriez pour télécharger un applet Java à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer. Selon votre opérateur, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Jeux ou le menu Applications, à partir desquels vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format JAD ou JAR.

Remarque

Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

L'autre méthode consiste à utiliser l'applet Java existant dans la mémoire externe. Allez à Perso -> Mémoire externe-> Autres, puis sélectionnez le fichier .jad ou .jar de l'applet Java que vous souhaitez installer sur votre téléphone.

Attention

Seuls les programmes J2ME (Java2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Profils réseau Menu 1.3

Le menu des profils réseau vous permet de voir les informations réseau qui sont utilisées pour la connexion à Internet. Vous pouvez activer ou ajouter de nouveaux profils.

Applications Menu 1.2

Lorsque vous sélectionnez le menu Applications, l'écran de chargement de Java s'affiche.

Ce menu permet aussi d'accéder facilement à d'autres applications. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des derniers numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

Tous les appels Menu 2.1

Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants et sortants.

Appels en absence Menu 2.2

Permet d'afficher l'historique des appels en absence, d'appeler, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos contacts.

Numéros composés Menu 2.3

Permet d'afficher l'historique des appels émis, d'appeler, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos contacts.

Appels reçus Menu 2.4

Permet d'afficher l'historique des appels reçus, d'appeler, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos contacts.

Durée appel

Menu 2.5

Permet de consulter la durée des appels entrants et sortants et de réinitialiser les compteurs d'appel.

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Dernier appel:** durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels:** durée totale de tous les appels entrants ou sortants depuis la dernière réinitialisation du compteur d'appels.
- ▶ **Numéros composés:** durée des appels émis.
- ▶ **Appels reçus:** durée des appels reçus.

Coût de l'appel

Menu 2.6

Permet de vérifier le coût de votre dernier appel et de tous vos appels.

Pour vérifier les paramètres de coût, consultez les menus suivants.

- ▶ **Dernier appel:** ce service réseau permet de limiter le coût de vos appels aux unités de facturation sélectionnées. Si vous sélectionnez Lire, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez Modifier, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- ▶ **Tous les appels:** permet de définir la devise utilisée et le prix unitaire. Contactez votre opérateur pour connaître le coût d'une unité de facturation. Pour sélectionner une devise ou une unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

Agenda

Calendrier

Menu 3.1

Vous pouvez consulter votre agenda par mois. Le curseur est positionné sur la date du jour et la date enregistrée est soulignée.

Appuyez sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour aller à la date du jour.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.

Vous pouvez afficher la note ou le mémo correspondant au jour sélectionné en appuyant sur la touche OK.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour sélectionné.
- ▶ **Nouvel événement:** permet d'ajouter une entrée au calendrier ou un mémo.
- ▶ **Sonnerie d'alarme:** permet de définir une tonalité pour le calendrier.
- ▶ **Tous les agendas:** permet d'afficher tous les agendas.
- ▶ **Aller à date:** permet d'aller directement à la date souhaitée.
- ▶ **Supprimer anciens:** permet de supprimer les anciennes notes dont la date est échuë et pour lesquelles vous avez déjà reçu une notification.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

Lecteur MP3 Menu 4.1

Le KF300 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 sur votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou le haut-parleur interne.

Remarque

En raison de la petite taille du haut-parleur, dans certains cas, des distorsions peuvent se produire, notamment lorsque le volume est au niveau maximum et lorsque les basses sont très présentes. Nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de votre musique.

Le lecteur audio prend en charge les formats suivants:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** fréquence d'échantillonnage comprise entre 8KHz et 48KHz. Débit binaire jusqu'à 320Kbit/s en stéréo.

- **AAC:** formats ADIF, ADTS (fréquence d'échantillonnage de 8KHz à 48KHz)
- **AAC+:** V1: (débit binaire de 16 à 128Kbit/s)
V2: (débit binaire de 16 à 48Kbit/s)
(Fréquence d'échantillonnage comprise entre 8KHz et 48KHz)

Remarque

Le modèle KF300 ne prend pas en charge le débit variable des types de fichiers mentionnés. En conséquence, le format de fichier MP3 ne peut être converti en AAC.

Vous pouvez transférer des fichiers MP3 d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide de la fonction **Stockage de masse**.

Multimédia

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur via le câble USB, votre appareil s'affiche en tant que disque amovible dans l'explorateur Windows. Une fois les fichiers MP3 copiés sur le disque amovible, vous pouvez retirer le périphérique en suivant la procédure de retrait sécurisée.

Remarque

- ▶ Nous vous conseillons de copier les fichiers MP3 dans le dossier Sons/MP3. Si vous les copiez dans un autre dossier, vous ne pourrez pas voir les fichiers MP3.
- ▶ Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.

Toutes les chansons (Menu 4.1.1)

Permet d'afficher tous les fichiers de musique enregistrés sur votre téléphone.

Ma liste d'écoute (Menu 4.1.2)

Permet de définir les fichiers de musique à votre convenance.

Paramètres (Menu 4.1.3)

- ▶ **Lecture aléatoire:** si vous choisissez l'option **Activé** pour cette fonction, vous pourrez écouter de la musique en mode aléatoire.
- ▶ **Répéter:** permet de définir le mode de lecture: **Désactivé**, **Répéter une fois** et **Tout répéter**.
- ▶ **Egaliseur:** permet de régler les paramètres de l'égaliseur lorsque vous écoutez de la musique.
- ▶ **Apparence du lecteur:** permet de modifier le fond d'écran principal tout en écoutant un fichier MP3.

Remarque

Les contenus musicaux sont protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser d'un tel contenu.

Photo**Menu 4.2**

L'appareil photo intégré vous permet de prendre des photos. Il permet également d'envoyer des photos ou de les définir comme fond d'écran.

Remarque

L'utilisation de l'appareil photo entraîne une surconsommation d'énergie. Si la batterie est trop faible, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser la fonction **Photo**, c'est pourquoi il est vivement conseillé de recharger la batterie avant usage.

• Pour prendre une photo

- Pour que vos photos soient nettes, maintenez l'appareil immobile lorsque vous appuyez sur la touche photo .
- Réglez la distance entre l'objectif et votre sujet (supérieure à 50cm).
- Veillez à manipuler l'appareil avec précaution: évitez les chocs et utilisez un chiffon doux pour nettoyer la lentille.

Multimédia

- Ne démontez pas l'appareil photo et n'y apportez aucune modification afin d'éviter tout risque d'incendie ou de dysfonctionnement.

1. Appuyez sur la touche photo  lorsque vous êtes en mode Veille.
2. Effectuez la mise au point sur l'élément à photographier, puis appuyez sur la touche photo  ou sur la touche OK.
3. La photo que vous avez prise est automatiquement enregistrée dans le dossier **Images de Perso**. Après avoir pris une photo, vous pouvez sélectionner les sous-menus en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner les options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ **Résolution:** permet de définir la taille de l'image. (320*240/640*480 /1280*1024/1600*1200)
- ▶ **Qualité:** permet de définir la qualité de l'image: **Normal**, **Avancé** ou **Super avancé**.
- ▶ **Minuterie:** permet de sélectionner le délai d'attente (Désactivé/3s/5s/10s). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
- ▶ **Mode d'affichage:** permet de définir le mode d'affichage (Image entière/Plein écran)
- ▶ **Enregistrer dans:** permet d'enregistrer cette option pour une photo spécifique. (Téléphone/ Externe)
- ▶ **Rafale:** permet de prendre de 1 à 6 photos en rafale photos en rafale.
- ▶ **Effet:** 4 paramètres sont disponibles. (Désactivé, Sépia, Mono et Négatif)
- ▶ **Balance des blancs:** permet de modifier les paramètres en fonction de l'environnement. (Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent ou Mode nuit).

- ▶ **Tonalité prise de vue:** permet de définir le son que vous entendez lorsque vous prenez une photo.
- ▶ **Réinitialiser réglages:** permet de réinitialiser tous les paramètres.

Remarque

- ▶ Pour régler la luminosité, utilisez les touches  et .
- ▶ La fonction zoom varie selon la résolution de l'appareil photo. Par exemple, si vous avez sélectionné la plus forte résolution, vous ne pouvez pas utiliser le zoom.

3. La photo que vous avez prise est automatiquement enregistrée dans le dossier Images de Perso. Après avoir pris une photo, vous pouvez sélectionner les sous-menus en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].
 - ▶ **Nouvelle photo:** permet de prendre une nouvelle photo.

- ▶ **Définir comme:** permet de configurer la photo en **Fond d'écran** ou **ID image**.
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer la photo par **Message**, Bluetooth ou e-mail.
- ▶ **Album:** permet d'accéder au dossier **Images de Perso**.

Caméra vidéo Menu 4.3

Permet d'enregistrer une vidéo.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche OK. Lorsque l'enregistrement démarre, une minuterie s'affiche à l'écran.

Avant d'enregistrer une vidéo, vous pouvez sélectionner les options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ **Mode Vidéo:** vous permet d'envoyer un fichier vidéo à l'aide de l'option **MMS** ou **Général**.
- ▶ **Résolution:** permet de définir la taille. 176x144 ou 320x240

Multimédia

- ▶ **Qualité:** permet de définir la qualité de l'image: **Normal**, **Avancé** ou **Super avancé**.
 - ▶ **Enregistrer dans:** permet d'enregistrer vos vidéos dans les dossiers souhaités. (Téléphone/ Externe)
 - ▶ **Effet:** 4 paramètres sont disponibles. (Désactivé, Sépia, Mono et Négatif)
 - ▶ **Balance des blancs:** permet de modifier les paramètres en fonction de l'environnement. (Auto/Lumière du jour/ Incandescent/Nuageux/ Fluorescent)
 - ▶ **Réinitialiser réglages:** permet de réinitialiser tous les paramètres.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Arrêter], la touche de confirmation ou la touche de raccourci photo pour mettre fin à l'enregistrement.
3. La vidéo que vous avez filmée est automatiquement enregistrée dans le dossier **Vidéos** de **Perso**. Après avoir filmé une vidéo, vous pouvez sélectionner les sous-menus en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].
- ▶ **Nouvelle vidéo:** permet de filmer une nouvelle vidéo.
 - ▶ **Lire:** permet de lire les fichiers vidéo enregistrés.
 - ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer la vidéo par **MMS**, **Bluetooth** ou **e-mail**.
 - ▶ **Album:** permet d'accéder au dossier **Vidéos** de **Perso**.

Radio FM

Menu 4.4

1. Connectez le casque à votre téléphone.
2. Une fois les stations présélectionnées, vous pouvez changer de station en appuyant sur la touche correspondante (pression courte).
3. Vous pouvez accéder aux menus suivants en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].
 - ▶ **Modifier station:** permet de modifier la fréquence et de changer la station de radio en fonction du canal sélectionné. Vous pouvez modifier la fréquence à l'aide des touches de navigation gauche/droite et des touches numériques.
 - ▶ **Recherche automatique:** si vous activez l'option «Lancer la recherche automatique?», le canal radio est défini automatiquement. Lorsque le message «Enregistrer cette station?» s'affiche, sélectionnez Oui pour mémoriser la fréquence sélectionnée.
 - ▶ **Réinitialiser les canaux:** permet de supprimer tous les canaux mémorisés.
 - ▶ **Écouter via:** permet de sélectionner le mode d'écoute de la radio (haut-parleur, casque avec fil ou Bluetooth) à l'aide de la touche [Options].

Multimédia

Enregistreur voix

Menu 4.5

Permet d'enregistrer un mémo vocal.

1. Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement démarré, le message «REC» et le temps restant s'affichent; vous pouvez alors parler dans le micro.
2. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction droite [Arrêter]. Le fichier que vous avez enregistré est automatiquement conservé dans le dossier **Sons de Perso**.
3. En appuyant sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez sélectionner les sous-menus suivants:
 - ▶ **Nouvel enregistrement Voix:** permet de démarrer un nouvel enregistrement vocal.
 - ▶ **Lire:** permet d'écouter le mémo vocal enregistré.
 - ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer le mémo vocal par MMS, Bluetooth ou E-mail.
 - ▶ **Album:** permet d'accéder au dossier **Sons de Perso**.

Nouveau message

Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages de service du réseau.

Message (Menu 5.1.1)

Permet de rédiger et de modifier un Message.

1. Accédez au menu **Nouveau message** en appuyant sur la touche de fonction gauche [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Message**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes.

Options

► **Envoyer à:** permet d'envoyer des SMS.

1. Entrez les numéros des destinataires.
2. Appuyez sur la touche de navigation bas pour ajouter d'autres destinataires.
3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone aux contacts.
4. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Envoyer** après avoir saisi les numéros. Le message sera automatiquement enregistré dans le dossier **Envoyés**. Si le message n'est pas envoyé, il reste dans la **Boîte d'envoi** et son état indique que l'envoi a échoué.

Messagerie

- ▶ **Insérer**
 - **permet d'ajouter les éléments suivants:** Image, Son, Video, Symbole, Modèle de texte, Emoticon, Nom & numéro, Nouvelle diapositive, Objet, MORE (contact, ma carte de visite, agenda, memo).
- ▶ **Sauvegarder dans brouillons:** permet d'enregistrer des messages dans **Brouillons**.
- ▶ **Définir T9:** permet d'activer ou de désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant **Activé/Désactivé**.
- ▶ **Langue d'écriture:** permet de sélectionner la langue du mode T9.
- ▶ **Nouveau mot T9:** permet d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire en utilisant la fonction **Nouveau mot T9**.
- ▶ **Effacer le texte:** permet d'effacer du texte pendant la rédaction d'un SMS.

- ▶ **Quitter:** si vous sélectionnez **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu **Nouveau message**. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Remarque

Si vous sélectionnez une image de 200Ko lors de la rédaction d'un MMS, le chargement durera au moins 3secondes. En outre, vous ne pourrez activer aucune touche pendant le chargement. Au terme des 3secondes, vous pourrez rédiger votre MMS.

E-mail (Menu 5.1.2)

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Tapez l'objet de votre message et appuyez sur la touche OK.
2. Après avoir rédigé votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez accéder aux options de menu suivantes:

- ▶ **Envoyer à:** saisissez l'adresse e-mail ou sélectionnez l'adresse e-mail voulue dans la liste de contacts.
- ▶ **Insérer:** permet d'ajouter les éléments suivants: **Symbole, Modèle de texte, Nom & Numéro**
- ▶ **Pièces jointes:** permet d'ajouter les éléments suivants: **Image, Vidéo, Son, MORE, Nouvelle photo, Nouvelle vidéo, Nouvel enregistrement voix, Contact, Ma carte de visite, Agenda, Mémos, Tâches et Autres.**

- ▶ **Sauvegarder dans brouillons:** permet d'enregistrer le message dans les **brouillons**.
- ▶ **Modifier objet:** permet de modifier l'objet de votre message.
- ▶ **Aperçu:** permet d'avoir un aperçu du message que vous avez rédigé.
- ▶ **Définir T9:** permet d'activer ou de désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant **Activé/Désactivé**.
- ▶ **Langue d'écriture:** permet de sélectionner la langue du mode T9.
- ▶ **Nouveau mot T9:** permet d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire en utilisant la fonction **Nouveau mot T9**.
- ▶ **Effacer le texte:** permet d'effacer la totalité du texte de l'e-mail.
- ▶ **Quitter:** si vous appuyez sur **Quitter** pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu **Messagerie**. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Messagerie

3. Lorsque vous avez terminé de rédiger un e-mail, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Envoyer à**.
4. Saisissez les adresses e-mail des destinataires dans les champs À, Cc et Cci. Vous pouvez rechercher des noms dans la liste de vos contacts en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Envoyer pour envoyer votre e-mail.

Remarque

- ▶ Pour transférer l'e-mail, saisissez l'adresse e-mail de référence dans le champ Cc (Copie carbone).
- ▶ Pour transférer l'e-mail sans indiquer les détails du contact, saisissez dans le champ Cci (Copie carbone invisible) une adresse e-mail de référence cachée.
- ▶ Les adresses e-mail indiquées dans les champs À, Cc (adresse de référence) et Cci (adresse de référence cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse électronique, un champ permettant de spécifier une autre adresse s'affiche. Vous pouvez spécifier jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À, Cc et Cci.

Boîte de réception

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Si votre téléphone affiche «**Pas d'espace pour message SIM**», vous devez supprimer les messages stockés sur la SIM de votre boîte de réception.

✚Message SIM

«Message SIM» signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM.

Pour les MMS notifiés, vous devez attendre le téléchargement et le traitement des messages.

Pour lire un message, sélectionnez-le en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Les options suivantes vous sont proposées.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher les messages reçus.
- ▶ **Répondre:** permet de répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer le message en cours.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à une tierce personne.
- ▶ **Appeler:** permet de rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Numéro:** permet d'ajouter un nouveau contact ou de mettre à jour les informations de l'un de vos contacts.
- ▶ **Informations:** permet d'afficher des informations sur les messages reçus.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer plusieurs messages sélectionnés à la fois.

Messagerie

- ▶ **Supprimer messages lus:** permet de supprimer tous les messages lus.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les messages.

Boîte e-mail Menu 5.3

Ce menu permet soit de vous connecter à votre messagerie électronique distante, soit d'afficher les messages déjà téléchargés, et ce, sans connexion au serveur de messagerie.

Brouillons Menu 5.4

Permet d'enregistrer les messages qui n'ont pas encore été envoyés.

Boîte d'envoi Menu 5.5

Ce menu vous permet de consulter la liste et le contenu des messages en cours d'envoi, de renvoi, en attente et en échec d'envoi et de vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Une fois envoyé, le message est sauvegardé dans la boîte des messages Envoyés

Les options suivantes vous sont proposées.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le message en cours.
- ▶ **Envoyer à nouveau:** permet d'envoyer une nouvelle fois le message sélectionné.
- ▶ **Éditer:** permet de modifier le message de votre choix.

- ▶ **Informations:** permet de vérifier les informations relatives à chaque message.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de sélectionner plusieurs messages et de les supprimer.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les messages du dossier en cours.

Envoyés

Menu 5.6

Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi vérifier l'heure d'envoi et le contenu d'un message.

Messagerie vocale

Menu 5.7

Ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche [OK] pour écouter vos messages vocaux. Pour écouter vos messages, vous pouvez également maintenir enfoncée la touche  lorsque le téléphone est en mode veille.

Remarque

Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Contactez votre fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations à ce sujet et pouvoir ainsi configurer correctement votre téléphone.

Messagerie

Message d'information

Menu 5.8

(Selon réseau et abonnement)

Les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau GSM. Ils fournissent des informations générales comme des rapports météorologiques, des informations sur la circulation routière, les taxis, les pharmacies et le prix des actions.

À chaque type d'informations correspond un numéro; il vous suffit donc de saisir ce numéro pour contacter le fournisseur de services concerné et ainsi obtenir les informations souhaitées.

Lorsque vous recevez un message du service d'informations, une notification vous indiquant que vous avez reçu un message ou le message lui-même peuvent s'afficher.

Pour afficher à nouveau le message ou non en mode Veille, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

Lire (Menu 5.8.1)

1. Lorsque vous recevez un message de service, il vous suffit de sélectionner l'option **Lire** pour qu'il s'affiche à l'écran. Vous pouvez en lire un autre en faisant défiler les messages à l'aide des touches de navigation gauche ou droite.
2. Le message reste affiché jusqu'au moment où un autre message est atteint.

Rubriques (Menu 5.8.2)

(Selon réseau et abonnement)

Ce menu vous permet d'afficher les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie de message d'information que vous avez ajoutée.

Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles

Menu 5.9

Modèles SMS (Menu 5.9.1)

Six modèles SMS sont disponibles.

- Urgent! Appelez-moi.
- Je suis en retard, J'arriverai à
- Où êtes-vous?
- Je suis en route.
- Urgent. Appelez-moi.
- Je t'aime

Les options suivantes vous sont proposées.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher les modèles sélectionnés.
- ▶ **Éditer:** permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle figurant dans la liste des modèles SMS.
- ▶ **Envoyer via**
 - **Message:** permet d'envoyer par SMS le modèle de message sélectionné.
 - **E-mail:** permet d'envoyer par e-mail le modèle de message sélectionné.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer le modèle.
- ▶ **Nouveau modèle:** permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les modèles.

Messagerie

Modèles MMS (Menu 5.9.2)

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau modèle MMS et de modifier les modèles MMS enregistrés.

Après avoir enregistré un nouveau modèle, vous pouvez utiliser les options suivantes.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher les modèles MMS.
- ▶ **Éditer:** permet de rédiger un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles MMS.
- ▶ **Envoyer:** permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le modèle MMS.
- ▶ **Nouveau modèle:** permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les MMS.

Paramètres

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

▶ Types de messages:

Texte, Voix, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de services pour savoir si cette fonction est disponible.

- ▶ **Durée de validité:** ce service réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

- ▶ **Accusé de réception:** si vous avez réglé cette fonction sur Activé, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- ▶ **Réponse en cours de chargement:** lorsqu'un message est envoyé, cette fonction permet aux destinataires de répondre et de reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- ▶ **Centre SMS:** si vous voulez envoyer et recevoir des SMS, vous devez spécifier l'adresse du centre SMS. En principe, cette adresse est lue automatiquement sur la carte SIM.
- ▶ **Codage caractère:** Prise en charge totale/Prise en charge réduite
 - **Prise en charge totale:** les messages composés de caractères à simple octet sont normalement codés en Alphabet par défaut (GSM7). Les messages contenant des caractères à double octet sont automatiquement codés en Unicode (UCS2).

- **Prise en charge réduite:** les messages contenant des caractères à double octet régulier sont codés en simple octet. Notez que les caractères à double octet avec des accents peuvent éventuellement être convertis en caractères à simple octet sans accent.

MMS (Menu 5.0.2)

- ▶ **Objet:** permet de saisir l'objet des MMS lorsque ce menu est activé.
- ▶ **Durée de la diapositive:** permet d'afficher la durée de chaque page lors de la rédaction d'un message.
- ▶ **Date de réception:** permet d'envoyer votre message à une date et heure spécifiques.
- ▶ **Priorité:** permet de définir la priorité du message sélectionné.
- ▶ **Durée de validité:** ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos SMS dans le centre de messagerie.

Messagerie

- ▶ **Accusé réception:** ces menus permettent d'activer ou de désactiver les rapports.
 - **Demander rapport:** permet de demander des rapports pour vérifier si les messages sont correctement envoyés aux destinataires.
 - **Autoriser rapport:** permet d'autoriser ou non l'envoi du rapport lorsqu'un rapport est demandé par l'expéditeur.
- ▶ **Accusé de lecture:** ces menus permettent d'activer ou de désactiver les accusés de lecture.
 - **Demander rapport:** permet de demander des rapports pour vérifier si les messages sont effectivement lus par leurs destinataires.
 - **Autoriser rapport:** permet d'autoriser ou non l'envoi du rapport de lecture lorsqu'un tel rapport est demandé par l'expéditeur.
- ▶ **Téléchargement automatique:** si vous sélectionnez l'option «Automatique» dans ce menu, vous pouvez recevoir automatiquement des MMS à partir de Réseau local ou Depuis l'étranger. En revanche, si vous sélectionnez l'option «Manuel», vous ne recevez que des messages de notification dans la boîte de réception. Si vous souhaitez ensuite recevoir des MMS, utilisez le menu d'options de Notifications.
- ▶ **Profils réseau:** si vous sélectionnez un serveur de MMS, vous pouvez définir l'URL pour le serveur de MMS.
- ▶ **Types de message autorisés**
 - **Personnel:** message personnel.
 - **Publicités:** message commercial.
 - **Informations:** informations nécessaires.

Messagerie

- **Numéro de port sortant:** permet d'indiquer le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos e-mails.
- **Type de protocole:** permet de sélectionner votre type de protocole (POP3/IMAP4).
- **Conn. sécur. APOP:** permet d'activer ou non la connexion sécurisée APOP. Lorsque le type de messagerie est **IMAP4**, la connexion sécurisée APOP est toujours **désactivée**.
- **Taille de réc. max.:** permet de définir la taille maximale des fichiers reçus. (50Ko/100Ko/200Ko/300Ko).
- **Enregistrer sur serveur:** sélectionnez **Activé** pour enregistrer l'e-mail sur le serveur.
- **Insérer signature:** sélectionnez **Activé** pour ajouter une signature à vos e-mails.
- **Téléch. récup.:** permet de sélectionner l'option de téléchargement (Tout/En-têtes uniqt).

- **Récup. auto:** permet de configurer la récupération automatique.

Point d'accès (Menu 5.0.3.2)

Permet de choisir un point d'accès préconfiguré pour se connecter à Internet.

Intervalle de récupération

(Menu 5.0.3.3)

Permet de sélectionner l'intervalle de récupération automatique.

Signature (Menu 5.0.3.4)

Cette option vous permet de créer votre signature.

Numéro messagerie vocale

(Menu 5.0.4)

Vous ne pouvez disposer d'une messagerie vocale qu'à condition qu'une telle messagerie soit prise en charge par votre fournisseur de services.

Perso

Images

Menu 6.1

Le dossier Images comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet, ainsi que des images par défaut. Pour voir les détails de l'image souhaitée, appuyez sur la touche de confirmation.

Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le fichier sélectionné.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer un fichier sélectionné.
- ▶ **Définir comme**
 - **Fond d'écran:** permet de définir l'image sélectionnée comme **fond d'écran**.
 - **Image contact:** permet de définir l'image sélectionnée comme **image d'identification**.

▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer le fichier sélectionné à un autre périphérique par **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

▶ Fichier

- **Renommer:** permet de renommer le fichier sélectionné. En revanche, il est impossible de modifier l'extension du fichier.

- **Déplacer vers dossier:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers le dossier choisi.

- **Déplacer vers mémoire externe / Déplacer vers mémoire téléphone:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers la mémoire externe (si celle-ci est insérée) ou vers la mémoire multimédia de votre téléphone.

- **Copier sur mémoire externe / Copier sur mémoire téléphone:**

permet de copier le fichier sélectionné sur la mémoire externe ou sur la mémoire multimédia de votre téléphone.

- **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.

- ▶ **Imprimer via Bluetooth:** la plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth à une imprimante.
- ▶ **Diaporama:** permet d'afficher un diaporama des fichiers stockés.
- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer les fichiers sélectionnés.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les fichiers de la liste.

▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers **date**, **type** ou **nom**.

▶ **Vue miniature/Vue liste:** permet de sélectionner le type de vue.

Sons

Menu 6.2

Le dossier Sons contient les liens intégrés pour le téléchargement de sonneries et de musique, ainsi que des sous-dossiers contenant les Sons par défaut et les Mémos vocaux.

Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Lire:** permet de lire le fichier sélectionné.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer un fichier sélectionné.

Perso

- ▶ **Définir comme:** permet de définir les sons sélectionnés comme **Sonnerie, Mélodie contact ou Sonnerie message.**
- ▶ **Info fichier:** permet d'afficher l'ensemble des informations concernant le fichier sélectionné
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer le fichier sélectionné à un autre périphérique par **MMS, Bluetooth ou E-mail.**
- ▶ **Fichier**
 - **Renommer:** permet de renommer le fichier sélectionné.
 - **Déplacer vers dossier:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers le dossier.
 - **Mover a teléfono:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers la mémoire externe (si celle-ci est insérée) ou vers la mémoire multimédia de votre téléphone.
- **Copier sur mémoire externe / Copier sur mémoire téléphone:** permet de copier le fichier sélectionné sur la mémoire externe (si celle-ci est insérée) ou sur la mémoire multimédia de votre téléphone.
- **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier sélectionné.
- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer les fichiers sélectionnés.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers **par date, par type ou par nom.**

Vidéos

Menu 6.3

Ce menu permet d'afficher la liste de fichiers 3GP, 3G2 dans le dossier Mes supports\Vidéos de la mémoire multimédia. Seuls les fichiers .3gp codés en MPEG4, les codecs vidéo h.263 et les codecs audio AMR sont pris en charge.

Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos enregistrées. Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Ouvrir:** permet d'ouvrir le fichier sélectionné.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer un fichier sélectionné.
- ▶ **Envoyer via:** permet d'envoyer le fichier sélectionné à un autre périphérique par **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

▶ Fichier

- **Renommer:** permet de renommer le fichier sélectionné. Le nom des fichiers ne peut pas comporter plus de 59 caractères.

Avertissement

*Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants: \ / : * ? < > | *

- **Déplacer vers dossier:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers le dossier.
- **Déplacer vers mémoire externe / Déplacer vers mémoire téléphone:** permet de déplacer le fichier sélectionné vers la mémoire externe (si celle-ci est insérée) ou vers la mémoire multimédia de votre téléphone.
- **Copier sur mémoire externe / Copier sur mémoire téléphone:** permet de copier le fichier sélectionné sur la mémoire externe (si celle-ci est insérée) ou sur la mémoire multimédia de votre téléphone.

Perso

Perso

- **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.

- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de supprimer les fichiers sélectionnés.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers **date**, **type** ou **nom**.

Autres

Menu 6.4

Les fichiers de type autre qu'image, son ou vidéo sont conservés dans ce dossier.

Profils

- ▶ **Volume de la messagerie:** permet de régler le volume de la sonnerie du message.
- ▶ **Tonalité touche:** permet de sélectionner le son du clavier.
- ▶ **Volume clavier:** permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bips clapet:** permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
- ▶ **Vol. effets sonores:** permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt:** permet de régler le volume de la sonnerie émise lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

Remarque

Certains profils ne peuvent pas être renommés.

2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **N° abrégés**, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
3. Pour ajouter un numéro abrégé, appuyez sur la touche de fonction gauche [Affecter] pour sélectionner <Vide>. Recherchez ensuite le nom dans les contacts.
4. Après avoir défini le numéro comme numéro abrégé, vous pouvez modifier ou supprimer l'entrée. Vous pouvez également appeler ou envoyer un message avec ce numéro.

Groupes

Menu 8.4

Vous pouvez établir des listes de membres pour chaque groupe. Sept groupes par défaut sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone: **Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3.**

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option] pour sélectionner le nom du groupe que vous souhaitez gérer. Les sous-menus suivants s'affichent.

- ▶ **Voir membres:** permet d'afficher les membres qui composent le groupe sélectionné.
- ▶ **Mélodie:** permet de spécifier la sonnerie à utiliser pour les appels des membres du groupe.
- ▶ **Icône:** permet de sélectionner l'icône du groupe.
- ▶ **Ajouter membre:** permet d'ajouter des membres au groupe.

Répertoire

- ▶ **Effacer:** permet de supprimer un membre du groupe. Toutefois le nom et le numéro seront conservés dans les **Contacts**.
- ▶ **Renommer:** permet de modifier le nom d'un groupe.
- ▶ **Réinitialiser:** permet de réinitialiser tous les contacts.

Copier tout Menu 8.5

Cette fonction permet de copier des entrées enregistrées dans la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- ▶ **SIM vers téléphone:** permet de copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Téléphone vers SIM:** permet de copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Tout supprimer Menu 8.6

Cette fonction permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité.

Paramètres Menu 8.7

Affichage (Menu 8.7.1)

Permet de configurer l'affichage des contacts.

- ▶ **Nom uniquement:** permet d'afficher uniquement le nom dans les informations du contact.
- ▶ **Nom et numéro:** permet d'afficher le nom et le numéro dans les informations du contact.
- ▶ **Avec image:** permet d'afficher la photo dans les informations du contact.

Sauvegarder les contacts

(Menu 8.7.2)

(Selon mémoire externe)

Permet de sauvegarder les données du répertoire dans d'autres dossiers de la mémoire externe.

Restaurer les contacts (Menu 8.7.3)

(Selon mémoire externe)

Permet d'enregistrer sur le téléphone les fichiers au format Vcard (*.vcf) existants dans le dossier Perso ->Mémoire externe -> Autres.

Informations Menu 8.8

SDN (Menu 8.8.1)

Permet d'afficher la liste des numéros d'appel des services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

N° personnel (Menu 8.8.2)

(Selon carte SIM)

Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Ma carte de visite (Menu 8.8.3)

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, vos numéros de téléphone et vos adresses e-mail. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche [Nouv.], puis renseignez les champs. Pour modifier, supprimer ou envoyer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche [Option].

Outils

Alarme

Menu 9.1

Vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle se déclenche à une heure précise.

1. Si aucune alarme n'est répertoriée, appuyez sur la touche de fonction gauche [Nouv.] pour ajouter une nouvelle alarme.
2. Programmez ou annulez l'alarme à l'aide des options d'activation ou en indiquant son heure de déclenchement.
3. Sélectionnez ensuite sa périodicité:
Une fois, Chaque jour, Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim.
4. Sélectionnez la sonnerie de l'alarme à l'aide de **Options** → **Sons**. Pour ce faire, appuyez sur les touches de navigation haut/bas et sélectionnez le son souhaité, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
5. Modifiez le titre, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.].

Calculatrice

Menu 9.2

La calculatrice permet d'effectuer des calculs mathématiques simples: addition, soustraction, multiplication et division ainsi que quelques opérations scientifiques

1. Saisissez les chiffres à l'aide des touches numériques et les opérateurs à l'aide des touches de navigation.

Remarque

- ▶ Pour supprimer les fautes de frappe ou effacer les données à l'écran, appuyez sur la touche .
- ▶ Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .
- ▶ Pour entrer des parenthèses, appuyez sur la touche .

2. Pour obtenir le résultat, appuyez sur la touche OK.
3. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation droite pour revenir à l'état initial.

Chronomètre Menu 9.3

Ce menu vous permet d'enregistrer la durée d'un événement.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Démarrer] pour enregistrer l'heure de départ et sur la touche de fonction droite [Tour] pour enregistrer la durée du tour.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Arrêter] pour valider l'enregistrement de la durée du tour.
3. Appuyez sur la touche de fonction droite [Réinit.] pour réinitialiser les compteurs.

Convertisseur Menu 9.4

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir les 7 types de données suivants: **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** et **Vitesse**.

Horloge mondiale Menu 9.5

La fonction Horloge mondiale indique les informations de date et heure pour les plus grandes villes du monde.

Vous pouvez sélectionner les options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ **Modifier fuseau horaire:** permet de changer de fuseau horaire en sélectionnant une ville.
- ▶ **Nouvelle ville:** permet d'ajouter une ville.
- ▶ **Heure d'été:** permet d'appliquer l'heure d'été.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les Horloge mondiale

Navigateur

Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol: protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et les informations sur le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés.

Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne alors en mode Veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode Téléphone.

Icône	Description
	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Favoris

Menu ***.3**

Permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez **Nouveau signet**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi le nom et l'URL souhaités, appuyez sur la touche OK.

Une fois le favori souhaité sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter:** permet de vous connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le favori sélectionné.
- ▶ **Éditer:** permet de modifier le favori sélectionné.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer le favori sélectionné.
- ▶ **Nouveau signet:** permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Nouveau dossier:** permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Déplacer:** permet de déplacer le favori sélectionné vers le sous-dossier.
- ▶ **Copier:** permet de copier le favori sélectionné.
- ▶ **Envoyer URL via:** permet d'envoyer le favori sélectionné par **SMS, MMS ou e-mail**.
- ▶ **Suppression multiple:** permet de sélectionner et de supprimer les favoris enregistrés.
- ▶ **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les favoris.

Navigateur

Entrez adresse Menu *.4

Permet de se connecter directement au site de votre choix. Pour ce faire, il vous suffit d'entrer l'URL souhaitée, d'appuyer sur la touche de fonction gauche [Options], puis de sélectionner **Se Connecter**.

Historique Menu *.5

Ce menu affiche les pages que vous avez consultées dernièrement.

Pages enregistrées Menu *.6

Le téléphone peut enregistrer la page affichée comme un fichier hors ligne.

Paramètres Menu *.7

Permet de définir le profil, le cache et les informations de sécurité liés au service Internet.

Profils réseau (Menu *.7.1)

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter à Internet.

Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Il est impossible de renommer les profils par défaut.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants:

- ▶ **Activer:** permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le profil sélectionné.
- ▶ **Éditer:** permet de modifier le profil sélectionné.
- ▶ **Nouveau profil:** permet d'ajouter un nouveau profil.
- ▶ **Effacer:** permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.

Mode de rendu (Menu *.7.2)

Permet de modifier la taille de la page URL si celle-ci est plus grande que l'écran du téléphone.

Cache (Menu *.7.3)

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Remarque

La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Cookies (Menu *.7.4)

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Certificats de sécurité

(Menu *.7.5)

Vous pouvez consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Afficher images (Menu *.7.6)

Lors de la navigation Web, vous pouvez choisir d'afficher ou non les images du site.

Navigateur

Java Script (Menu *.7.7)

Permet d'activer ou de désactiver le script Java.

Informations Menu *.8

Permet d'afficher les informations relatives à la version du navigateur WAP.

Connectivité

- **Se connecter/Déconnecter:** une fois l'association avec un casque classique ou stéréo effectuée, vous devez établir une connexion avec ces périphériques. Vous pouvez alors les utiliser.

- **Nouveau:** permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés au téléphone. Dès que vous sélectionnez Nouveau, le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de fonction droite [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe.

Vous êtes libre de choisir le mot de passe que vous voulez (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou d'utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

- **Régler sur autorisé / Régler sur non autorisé:** permet d'autoriser ou non une connexion entre chaque périphérique Bluetooth. Par exemple, si vous utilisez régulièrement un casque Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez définir la connexion comme non autorisée pour que votre téléphone établisse automatiquement la connexion avec le casque dès que celui-ci est activé.

- **Tous services:** permet d'afficher tous les services pris en charge par le périphérique Bluetooth.
- **Supprimer:** permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Renommer:** permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth.
- ▶ **Paramètres**
 - **Ma visibilité:** permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
 - **Mon nom:** permet de définir le nom du périphérique Bluetooth. Le nom par défaut est LGKF300.
 - **Mon adresse:** permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Réseau

Menu 0.2

Permet de sélectionner un réseau, qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Sélection du réseau (Menu0.2.1)

La sélection du réseau est généralement définie sur **Automatique**.

- ▶ **Automatique:** si vous sélectionnez le mode **Automatique**, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode **automatique** sélectionné, le téléphone, qu'il soit éteint ou allumé, est défini sur **Automatique**.

Connectivité

- ▶ **Manuel:** le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles, puis affiche cette liste. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.
- ▶ **Préfére:** permet d'établir la liste de vos réseaux préférés. Le téléphone essaie alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Connexion GPRS (Menu 0.2.2)

Permet de définir les différents modes d'utilisation du service GPRS.

▶ À l'allumage.

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS reste valable.

▶ Si nécessaire.

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP ou à une application et est interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

Lorsque vous avez fini d'utiliser la mémoire microSD, appuyez sur QUITTER et suivez les étapes indiquées ci-dessous:

Attention!

Avant de retirer le câble, sélectionnez systématiquement Quitter afin de garantir l'intégrité des données transférées.

1. Cliquez sur la zone de notification. [Débrancher ou éjecter matériel].
2. Sélectionnez **Périphérique de stockage de masse USB** et cliquez sur **Arrêter**. Le message suivant apparaît: «Le **Périphérique de stockage de masse USB** peut maintenant être retiré du système en toute sécurité».
3. Vous pouvez ensuite retirer le câble.

▶ **Service données**

Le menu **Service données** vous permet d'accéder au programme LG Mobile Sync.

Luminosité (Menu #.3.4)

Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.

Raccourcis (Menu #.3.5)

Permet de définir la fonction des 4 touches de navigation et ainsi pouvoir utiliser des raccourcis en mode Veille.

Taille de la police (Menu #.3.6)

Permet de modifier la taille de la police des textes affichés sur votre téléphone.

Thème (Menu #.3.7)

Permet de définir le thème de l'écran à afficher sur l'écran principal.

Style de menu (Menu #.3.8)

Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu qui correspondent respectivement à **Vue grille** et **Vue liste**. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche [OK].

Numérotation (Menu #.3.9)

Permet de définir le style et la taille de police utilisés pour les chiffres qui apparaissent sur l'écran d'accueil lorsque vous émettez un appel.

Message d'accueil (Menu #.3.0)

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode Veille.

Nom de l'opérateur (Menu #.3.*)

Lorsque cette fonction est activée, le nom du réseau opérateur apparaît à l'écran.

- ▶ **N'importe quelle touche:** si vous sélectionnez cette option, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier, sauf la touche Fin et la touche de fonction gauche.
- ▶ **Touche Décrocher uniquement:** si vous sélectionnez cette option, vous pourrez recevoir un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Envoyer mon numéro (Menu #.5.5) (Selon réseau et abonnement)

- ▶ **Définir par réseau:** si vous sélectionnez cette option, vous pourrez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement à une ou deux lignes.
 - ▶ **Activé:** permet d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant, si vous le souhaitez. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.
- ▶ **Désactivé:** votre numéro n'apparaîtra pas sur le téléphone du correspondant.

Appel en attente (Menu #.5.6) (Selon réseau)

- ▶ **Activer:** si vous sélectionnez **Activer**, vous pourrez accepter un appel en attente (reçu).
- ▶ **Annuler:** si vous sélectionnez **Annuler**, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).
- ▶ **Afficher l'état:** affiche l'état de l'appel en attente.

Bip minute (Menu #.5.7)

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pourrez contrôler la durée de l'appel via un bip émis toutes les minutes.

5. Vous avez droit à 10 essais maximum pour entrer votre code PUK. Lorsque vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone

(Menu #.6.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. Lorsque l'option de verrouillage est définie sur **À l'allumage**, vous êtes invité à entrer le code de sécurité à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Si vous sélectionnez l'option de verrouillage **Quand SIM changée**, le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

Modifier les codes (Menu #.6.3)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Permet de modifier les codes d'accès suivants: **code de sécurité** et **code PIN2**.

1. Pour modifier le **code de sécurité/code PIN2**, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité ou votre nouveau code PIN2, puis confirmez leur saisie.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Kit piéton



Adaptateur de voyage

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Remarque

- ▶ Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG.
- ▶ Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Général

Nom du produit: KF300

Système: E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Températures de fonctionnement

Max.: +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min.: -10°C

Déclaration de Conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Modèle

KF300, KF300c

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifié par le BABT
(British Approvals Board of Telecommunications).

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Seung Hyoun, Ji / Directeur

Date de publication

11, Janvier, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature du représentant



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations
BP 59372 Villepinte
95942 Roissy CDG cedex

Tél : 3260 dites LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : <http://fr.lgmobile.com>

Pour plus d'informations sur la marque : www.lge.com/fr

