CREATIVE®

Manuel d'utilisation

NOMAD® MuVo²

Manuel d ’utilisation

Creative NOMAD MuVo²

Les informations dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part de Creative Technology Ltd. Ce manuel ne peut être reproduit ou transmis même partiellement sous une forme ou une autre ou de quelque manière que ce soit, électronique ou mécanique, sous forme de photocopie et d’enregistrement, à des fins quelconques sans l’autorisation écrite préalable de Creative Technology Ltd. Le logiciel décrit dans ce document est fourni sous contrat de licence et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes et conditions du contrat de licence. Il est illégal de copier le logiciel sur un support autre que ceux spécifiquement autorisés dans le contrat de licence. Le détenteur de la licence est néanmoins autorisé à faire une copie du logiciel à des fins d’archivage uniquement.

L'accord de licence du logiciel se trouve dans un dossier distinct du CD d'installation.

Copyright © 2003 par Creative Technology Ltd. Tous droits réservés.

Version 1.0

Juillet 2003

Le logo Creative et MuVo sont des marques déposées et Creative MediaSource est une marque commerciale de Creative Technology Ltd. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. NOMAD est une marque déposée de Aonix et est utilisée par Creative Technology Ltd. et/ou ses filiales sous accord de licence. Microsoft, MS-DOS et Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation. Tous les autres produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont ainsi reconnus comme tels. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu réel peut être différent de ce qui est présenté dans ce guide.

CREATIVE

Table des matières

Table des matières

Présentation

Contenu du coffret i
Configuration système minimale i
Enregistrement du produit ii
Assistance technique et garantie ii
Mises à jour en ligne ii
Accessoire en option iii
Conventions utilisées dans ce document iii

1 Votre lecteur en un coup d'œil

Vue avant 1-1
Vue latérale 1-2
Utilisation de l'étui sport et du brassard 1-3

2 Démarrage

Étape 1 : Chargement de la batterie 2-1
Etape 2 : Installation du logiciel 2-2
Étape 3 : Transfert de chansons 2-3
Étape 4 : Lecture de chansons 2-5

3 Utilisation du lecteur

Transfert de fichiers 3-1
    Utilisation de l'Explorateur Windows 3-1

Utilisation de Creative MediaSource Organizer 3-2
Lecture de chansons 3-2
Lecture d'une chanson 3-2
Lecture d'un album 3-3
Lecture d'une liste de lecture 3-3
Lecture de contenu audio enregistré 3-3
Verrouillage de votre lecteur 3-3
Suppression de chansons 3-4
Enregistrement de fichiers audio 3-4
Formatage de votre lecteur 3-5
Chargement de la batterie 3-6
Création et gestion de listes de lecture 3-6
Création d'une liste de lecture 3-7
Ajout de pistes à une liste de lecture 3-8
Suppression d'une liste de lecture 3-8

4 Définition des préférences

Mode de lecture 4-1
EQ 4-2
Définition d'EQ personnalisé 4-2
Paramètres 4-3

A Guide de l'écran LCD

Présentation des modes A-1
Musique A-1
Enregistrer A-1
Icônes de statut de la lecture A-2

Schémas d'informations A-3

B A propos des fichiers de musique

Vue d'ensemble B-1
Téléchargement à partir d'Internet B-1
« Extraction » de CD audio B-2

C Questions courantes

Installation C-1
Utilisation C-2
Mises à jour C-4

D Entretien et instructions de sécurité

E Caractéristiques

CREATIVE

Présentation

Présentation

Merci d'avoir choisi Creative NOMAD MuVo™2. Remarque : il est possible que le nom de ce produit varie en fonction du pays.

Contenu du coffret

- ❑ Lecteur Creative NOMAD MuVo2
- ❑ Adaptateur secteur
- ❑ Batterie au lithium-ion rechargeable
- ❑ Câble USB 2.0
- ❑ Casque
- ❑ Etui de protection ou Etui sport et brassard*
- ❑ CD d'installation
- ❑ Brochure de démarrage rapide

Configuration système minimale

- ❑ Microsoft® Windows® 98 Deuxième Edition, Windows 2000, Windows Millennium (Me) ou Windows XP
- ❑ Processeur Intel® Pentium® II 233 MHz ou AMD-K6®-2 266 MHz
- ❑ 32 Mo de RAM
- ❑ 30 Mo d'espace libre sur le disque dur
- ❑ Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM
- ❑ Port USB (port USB 2.0 recommandé pour des vitesses de transfert plus élevées)
- ❑ Accès Internet pour prise en charge de fournisseur de musique (en option)

* *L'étui sport et le brassard sont fournis uniquement avec les lecteurs Creative NOMAD MuVo2 512 Mo.*

Enregistrement du produit

Profitez d'une multitude d'avantages en enregistrant votre produit pendant l'installation ou sur le site www.creative.com/register. Les avantages sont les suivants :

- ❑ Services et assistance produit de Creative.
- ❑ Mises à jour exclusives sur les promotions et les événements

Assistance technique et garantie

Les informations d'assistance technique sont disponibles sur le CD d'installation. Sélectionnez **d:\Support\<langue>\Support.pdf**

Les informations de garantie sont également disponibles sur le CD d'installation. Sélectionnez **d:\Warranty\<région>\<langue>\Warranty.pdf**

(remplacez **d:** par la lettre de votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, **<région>** par votre région et **<langue>** par la langue de rédaction du document)

Conservez votre preuve d'achat pendant toute la période de garantie.

Mises à jour en ligne

Visitez le site www.NOMADworld.com pour obtenir les dernières mises à jour pour les éléments suivants :

- ❑ Micrologiciel
- ❑ Logiciel
- ❑ Documentation
- ❑ Accessoires NOMAD

Accessoire en option

Vous devrez peut-être télécharger un microprogramme vous permettant d'utiliser votre lecteur avec la télécommande Creative FM à fil. Visitez le site www.NOMADworld.com pour obtenir plus de détails.

La télécommande Creative FM à fil (disponible séparément) vous permet d'accéder aux commandes de votre lecteur sans avoir à le sortir de votre sac. De plus, la fonctionnalité FM Tuner garde en mémoire jusqu'à 32 stations FM et le microphone intégré vous permet d'effectuer des enregistrements vocaux.

Conventions utilisées dans ce document

Le présent guide de l'utilisateur utilise les icônes suivantes pour mettre en valeur des informations utiles ou à caractère urgent.

Astuce. Indique les raccourcis ou les conseils relatifs à une fonction.

Remarque. Met l'accent sur des informations supplémentaires ou importantes relatives à une fonctionnalité.

Attention ! Met l'accent sur une utilisation correcte du produit. Utilisez ces informations pour éviter les situations risquées.

Avertissement ! Vous met en garde contre les risques possibles pour vous ou pour le produit, pouvant entraîner des dommages ou des blessures.

CREATIVE

1 Votre lecteur en un coup d'œil

Votre lecteur en un coup d'œil

Vue avant



Figure 1-1

▶/II	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre votre lecteur. Appuyez une fois pour lancer la lecture des pistes et appuyez de nouveau pour mettre la lecture sur pause.
MENU	Appuyez pour afficher les options de menu sur l'écran LCD. Appuyez de nouveau pour sélectionner une option de menu.

⏮ ⏭	Appuyez sur ⏭ pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton enfoncé pour avancer la lecture sur une piste. Appuyez sur ⏮ pour revenir à la piste précédente. Maintenez le bouton enfoncé pour reculer la lecture sur une piste. Appuyez sur ⏭ et ⏮ pour parcourir les options de menu sur l'écran LCD.
🔊+ 🔊−	Appuyez sur 🔊+ pour augmenter ou sur 🔊− pour diminuer le volume.

Vue latérale

Pour votre sécurité et celle des autres, n'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou faites du vélo.

Vous devrez peut-être télécharger un microprogramme vous permettant d'utiliser votre lecteur avec la télécommande Creative FM à fil. Visitez le site www.NOMADworld.com pour obtenir plus de détails.

Figure 1-2

DC IN 5V	Se connecte au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
USB 2.0	Se connecte au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
🎧	Se connecte à un casque ou à la télécommande Creative FM à fil (disponible séparément).

Utilisation de l'étui sport et du brassard

L'étui sport et le brassard sont fournis uniquement avec les lecteurs Creative NOMAD MuVo^2 512 Mo.



Figure 1-3

2 Démarrage

Démarrage

Étape 1 : Chargement de la batterie

1. Insérez la batterie fournie dans le lecteur.

Figure 2-1

2. Connectez votre lecteur au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Le symbole s'affiche sur l'écran LCD du lecteur.



Figure 2-2

3. Chargez la batterie jusqu'à l'affichage du symbole sur l'écran LCD du lecteur. Le chargement de la batterie pour la première fois prend environ 3 heures.

Etape 2 : Installation du logiciel

NE RACCORDEZ PAS votre lecteur à votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
   Le disque prend en charge le mode d'exécution automatique de Windows et s'exécute automatiquement. Si ce n'est pas le cas, activez la fonction de notification d'insertion automatique de Windows sur votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM. Pour plus de détails, voir "Installation" à la page C-1.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.
   Les lecteurs Creative MediaSource™ et Windows 98 Deuxième Edition (le cas échéant uniquement) seront installés sur votre ordinateur.
3. A l'invite, redémarrez votre ordinateur.

Étape 3 : Transfert de chansons

Il est possible que le port USB de votre ordinateur se situe sur le panneau avant.

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



Figure 2-3

2. Lancez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Votre lecteur est reconnu en tant que disque amovible dans l'Explorateur Windows.
3. Transférez des fichiers MP3 ou WMA vers votre lecteur à l'aide d'un glisser-déplacer.



Figure 2-4

4. Une fois le transfert terminé, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur.

Pour arrêter votre lecteur sous Windows 98 Deuxième Edition

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Disque amovible** dans l'Explorateur Windows, cliquez sur l'option **Ejecter** et, à l'invite, déconnectez votre lecteur.



Figure 2-5

Pour arrêter votre lecteur sous Windows 2000, Windows Me ou Windows XP

- Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité**, cliquez sur l'option **Supprimer le périphérique de stockage USB en toute sécurité** et, à l'invite, déconnectez votre lecteur.

Figure 2-6

5. Pour davantage de tâches avancées de gestion des chansons, telles que la création et la gestion de listes de lecture, vous pouvez utiliser Creative MediaSource Organizer. Creative MediaSource Player/Organizer est votre centre musical numérique pour la lecture, la création, l'organisation et le transfert de données musicales numériques. Pour lancer Creative MediaSource Player/Organizer, cliquez deux fois sur l'icône **Creative MediaSource Player/Organizer** (Figure 2-7) sur votre bureau.

Figure 2-7

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur Windows, consultez l'aide en ligne.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Creative MediaSource, consultez l'aide en ligne.

Pour plus d'informations sur le transfert de chansons, reportez-vous à "Transfert de fichiers" à la page 3-1.

Étape 4 : Lecture de chansons

N'oubliez pas de régler le volume sur un niveau modéré. Ecouter de la musique sur un volume élevé peut endommager votre ouïe.

1. Appuyez sur le bouton ▶/II et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre lecteur s'allume.
2. Appuyez sur ▶/II pour lire les chansons transférées sur votre lecteur.
3. Appuyez sur ◀+ pour augmenter ou sur ◀− pour diminuer le volume.
4. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre lecteur, appuyez sur le bouton ▶/II et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre lecteur s'éteigne.

3 Utilisation du lecteur

Utilisation du lecteur

Transfert de fichiers

Vous pouvez utiliser votre lecture en tant que périphérique de stockage portable pour stocker tout type de données : documents, présentations ou photos.

Vous pouvez utiliser l'Explorateur Windows ou Creative MediaSource Organizer pour transférer des fichiers de votre ordinateur vers votre lecteur. Cependant, seuls les fichiers MP3 et WMA peuvent être visualisés et lus sur votre lecteur. Pour plus d'informations sur les fichiers de musique reportez-vous à "A propos des fichiers de musique" à la page B-1.

Remarque : Si vous utilisez Windows 98 Deuxième Edition, vous devez installer les pilotes Windows 98 Deuxième Edition à partir du CD d'installation avant de pouvoir transférer des fichiers. Pour obtenir des instructions sur l'installation de ces pilotes, reportez-vous à "Etape 2 : Installation du logiciel" à la page 2-2.

Utilisation de l'Explorateur Windows

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur Windows, consultez l'aide en ligne.

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Votre lecteur est reconnu en tant que disque amovible dans l'Explorateur Windows.
3. Transférez des fichiers vers votre lecteur à l'aide d'un glisser-déplacer.
4. Une fois le transfert terminé, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur. Reportez-vous à "Utilisation" à la page C-2 pour obtenir des instructions sur l'arrêt de votre lecteur.

Utilisation de Creative MediaSource Organizer

Creative MediaSource Organizer vous permet également de créer et de gérer des listes de lecture sur votre lecteur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section “Création et gestion de listes de lecture” à la page 3-6.

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
2. Lancez Creative MediaSource Organizer en cliquant sur l’icône **Creative MediaSource Player/Organizer** sur votre bureau.
3. Si vous n'avez pas encore activé Creative MediaSource Organizer, cliquez sur le bouton **Vue Lecteur/Organiseur**.
4. Cliquez sur le bouton **Afficher/masquer le volet droit**.
5. Dans la fenêtre **Sources**, sélectionnez le lecteur sur lequel se situe le fichier.
6. Dans la fenêtre **Contenu**, sélectionnez le fichier à transférer. CTRL-cliquez pour sélectionner plusieurs fichiers.
7. Dans le **volet droit**, cliquez sur la **barre de source** et sélectionnez l’icône de votre lecteur.
8. Cliquez sur le bouton **Transfert de la gauche vers la droite** ou effectuez un glisser-déplacer des fichiers sélectionnés depuis la fenêtre **Contenu** vers la fenêtre **Volet droit**.
9. La boîte de dialogue **Transfert en cours** s'affiche et indique l'état de transfert en cours.
10. Une fois le transfert terminé, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur. Reportez-vous à “Utilisation” à la page C-2 pour obtenir des instructions sur l’arrêt de votre lecteur.

Lecture de chansons

Lecture d’une chanson

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l’option **Musique** ♫.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Recherchez une chanson à lire et appuyez sur ▶/II.

Lecture d'un album

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Navigateur**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Naviguez jusqu'à l'option **Dossier (Racine)** et appuyez sur **MENU** pour parcourir les pistes triées par nom de dossier.
5. Recherchez un album à lire et appuyez sur ▶/II.

Lecture d'une liste de lecture

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Navigateur**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Naviguez jusqu'à l'option **Liste de lecture** et appuyez sur **MENU** pour parcourir les pistes triées par nom de fichier.
5. Recherchez une liste de lecture à lire et appuyez sur ▶/II.

Lecture de contenu audio enregistré

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Navigateur**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Voix**.
5. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
6. Recherchez un enregistrement à lire et appuyez sur ▶/II.

Verrouillage de votre lecteur

Verrouillez votre lecteur lorsque vous voulez éviter un appui accidentel sur les boutons, comme par exemple lorsque le lecteur se trouve dans votre poche ou dans votre sac.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Verrouiller**.

3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.Le symbole s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
4. Pour déverrouiller votre lecteur, appuyez sur **MENU**, naviguez jusqu'à l'option **Déverrouiller** et appuyez sur **MENU**.

Suppression de chansons

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Supprimer**.
3. Naviguez jusqu'à et appuyez sur **MENU** pour supprimer définitivement la chanson en cours.

Pour utiliser les fonctions de gestion des chansons, utilisez Creative MediaSource Organizer. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Creative MediaSource, consultez l'aide en ligne.

Enregistrement de fichiers audio

Vous pouvez enregistrer des fichiers audio uniquement lorsque la télécommande Creative FM à fil (disponible séparément) est connectée à votre lecteur.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Enregistrer**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Appuyez sur ▶/II pour commencer l'enregistrement, puis appuyez de nouveau sur ▶/II pour arrêter l'enregistrement.
   La première piste enregistrée est nommée 0001, la seconde piste enregistrée est nommée 0002, la troisième piste enregistrée est nommée 0003, et ainsi de suite.

Vous devrez peut-être télécharger un microprogramme vous permettant d'utiliser votre lecteur avec la télécommande Creative FM à fil. Visitez le site www.NOMADworld.com pour obtenir plus de détails.

Formatage de votre lecteur

Si vous devez formater votre lecteur, sauvegardez tout d'abord les fichiers qui se trouvent dans votre lecteur. Lorsque vous formatez votre lecteur, toutes les chansons et tous les fichiers seront supprimés. Par défaut, votre lecteur est déjà formaté.

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancez l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Votre lecteur est reconnu en tant que disque amovible dans l'Explorateur Windows.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Disque amovible**, cliquez sur l'option **Formater** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour formater votre lecteur.



Figure 3-1

4. Une fois le formatage terminé, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur. Reportez-vous à "Utilisation" à la page C-2 pour obtenir des instructions sur l'arrêt de votre lecteur.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur Windows, consultez l'aide en ligne.

Chargement de la batterie

La durée de lecture disponible dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de casque que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Utilisation" à la page C-2.

Vous pouvez charger la batterie en raccordant votre lecteur au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni ou en connectant votre lecteur au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Il est possible que l'une des icônes suivantes s'affiche sur l'écran LCD pour indiquer l'état de l'alimentation de la batterie :

	Batterie chargée à 100 %.
	Batterie chargée à 60 %.
	Batterie chargée à 30 %.
	Batterie vide.
	Votre lecteur fonctionne uniquement par alimentation électrique.
	Votre lecteur fonctionne par alimentation électrique et la batterie est en cours de chargement.
	Votre lecteur fonctionne par alimentation électrique et la batterie est chargée.

Création et gestion de listes de lecture

Creative MediaSource Organizer vous permet de créer et de gérer des listes de lecture sur votre lecteur. Les listes de lecture sont sauvegardées sous la forme de fichiers M3U. Par exemple, une liste de lecture nommée « Favoris » sera enregistrée sous « Favoris.m3u ».

Les fichiers M3U répertorient les noms et l'ordre des fichiers de musique mais ils ne contiennent en fait aucun fichier de musique. Donc, lorsque vous créez une liste de lecture sur votre lecteur, Creative MediaSource Organizer transfère les fichiers de musique répertoriés dans la liste de lecture du lecteur.

Création d'une liste de lecture

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancez Creative MediaSource Organizer en cliquant sur l'icône **Creative MediaSource Player/Organizer** sur votre bureau.
3. Si vous n'avez pas encore activé Creative MediaSource Organizer, cliquez sur le bouton **Vue Lecteur/Organiseur**.
4. Cliquez sur le bouton **Afficher/masquer le volet droit**.
5. Dans la fenêtre **Sources**, sélectionnez l'icône de votre lecteur. Le contenu du lecteur s'affiche dans la fenêtre **Contenu**.
6. Cliquez sur le bouton **Nouvelle liste de lecture**, entrez un nom pour la nouvelle liste de lecture puis cliquez sur **OK**. Une nouvelle liste de lecture, vide, s'affiche dans la fenêtre **Contenu**.
7. Dans la fenêtre **Volet droit**, cliquez sur la barre de **source** puis sélectionnez l'icône de votre lecteur si vous voulez ajouter des pistes se trouvant dans votre lecteur.
8. Pour ajouter des pistes situées à un autre emplacement, sélectionnez l'icône correspondante. Si vous voulez par exemple ajouter des pistes à partir de la Bibliothèque musicale PC, sélectionnez l'icône **Bibliothèque musicale PC**.
9. Sélectionnez la piste à transférer.
   CTRL-cliquez pour sélectionner plusieurs pistes.
10. Cliquez sur le bouton **Transfert de la droite vers la gauche** ou effectuez un glisser-déplacer des pistes sélectionnées depuis la fenêtre **Volet droit** vers la fenêtre **Contenu**.
11. Si les pistes que vous ajoutez à une liste de lecture ne se trouvent pas dans votre lecteur, elles y seront transférées.

Ajout de pistes à une liste de lecture

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancez Creative MediaSource Organizer en cliquant sur l'icône **Creative MediaSource Player/Organizer** sur votre bureau.
3. Si vous n'avez pas encore activé Creative MediaSource Organizer, cliquez sur le bouton **Vue Lecteur/Organiseur**.
4. Cliquez sur le bouton **Afficher/masquer le volet droit**.
5. Dans la fenêtre **Sources**, sélectionnez le dossier **LISTE DE LECTURE** sous l'icône de votre lecteur. Toutes les listes de lecture contenues dans le lecteur s'affichent dans la fenêtre **Contenu**.
6. Double-cliquez sur la liste de lecture à laquelle ajouter des pistes.
7. Dans la fenêtre **Volet droit**, cliquez sur la barre de **source** puis sélectionnez l'icône de votre lecteur si vous voulez ajouter des pistes se trouvant dans votre lecteur.
8. Pour ajouter des pistes situées à un autre emplacement, sélectionnez l'icône correspondante. Si vous voulez par exemple ajouter des pistes à partir de la Bibliothèque musicale PC, sélectionnez l'icône **Bibliothèque musicale PC**.
9. Sélectionnez la piste à transférer.
   CTRL-cliquez pour sélectionner plusieurs pistes.
10. Cliquez sur le bouton **Transfert de la droite vers la gauche** ou effectuez un glisser-déplacer des pistes sélectionnées depuis la fenêtre **Volet droit** vers la fenêtre **Contenu**.
11. Si les pistes que vous ajoutez à une liste de lecture ne se trouvent pas dans votre lecteur, elles y seront transférées.

Suppression d'une liste de lecture

1. Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Lancez Creative MediaSource Organizer en cliquant sur l'icône **Creative MediaSource Player/Organizer** sur votre bureau.

3. Si vous n'avez pas encore activé Creative MediaSource Organizer, cliquez sur le bouton **Vue Lecteur/Organiseur**.
4. Dans la fenêtre **Sources**, cliquez sur le dossier **LISTE DE LECTURE** sous l'icône de votre lecteur.
5. Toutes les listes de lecture contenues dans le lecteur s'affichent dans la fenêtre **Contenu**.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste de lecture à supprimer et sélectionnez l'option **Supprimer**.
7. Une fois la suppression terminée, assurez-vous de mettre votre lecteur hors tension avant de le déconnecter de votre ordinateur. Reportez-vous à "Utilisation" à la page C-2 pour obtenir des instructions sur l'arrêt de votre lecteur.

4 Définition des préférences

Définition des préférences

Mode de lecture

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Mode de lecture**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Naviguez jusqu'à l'une des options suivantes et appuyez sur **MENU** pour la sélectionner :
   - **Répéter la piste**
     Répète la chanson en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole 1 s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Tout répéter**
     Répète toutes les chansons de votre lecteur. Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Piste unique**
     Arrête la lecture après la fin de la chanson en cours. Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Répétition aléatoire**
     Lit et répète toutes les chansons de manière aléatoire. Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Répétition aléatoire une fois**
     Lit toutes les chansons dans un ordre aléatoire, une seule fois. Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole 1 s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Normal**
     Reprend la lecture des chansons dans l'ordre.

EQ

EQ est un ensemble de paramètres d'équaliseur qui peuvent améliorer la sonorité de votre musique. Sélectionnez des paramètres prédéfinis tels que Rock ou Jazz ou personnalisez vos paramètres.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et sur I◀◀ pour atteindre l'option **EQ**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Naviguez jusqu'à l'une des options suivantes et appuyez sur **MENU** pour la sélectionner :
   - **Rock**
     Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole ROCK s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Pop**
     Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole POP s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Classique**
     Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole CLASS s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Jazz**
     Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole JAZZ s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Personnalisé**
     Lorsque vous sélectionnez cette option, le symbole CUSTOM s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran LCD.
   - **Normal**
     Lit les chansons sans améliorations EQ.

Définition d'EQ personnalisé

1. Naviguez jusqu'à l'option **Personnalisé** et appuyez sur **MENU** pour la sélectionner.

2. Quatre leviers de commande verticaux vont apparaître sur l'écran LCD, chacun contrôlant des fréquences de plus en plus élevées.


100 contrôle les basses, **800** règle la plage intermédiaire inférieure, **3k** règle la plage intermédiaire supérieure et **12k** règle les aigus.
3. Naviguez jusqu'à un niveau de contrôle et appuyez sur **MENU** pour le sélectionner.
4. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour régler les niveaux.
5. Naviguez jusqu'à ☑ et appuyez sur **MENU** pour confirmer le paramètre EQ personnalisé et pour sélectionner cette option EQ.

Paramètres

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▶▶I et I◀◀ pour atteindre l'option **Paramètres**.
3. Appuyez sur **MENU** pour sélectionner cette option.
4. Naviguez jusqu'à l'une des options suivantes et appuyez sur **MENU** pour la sélectionner :
   - **Contraste**
     Ajuste le contraste de l'écran LCD.
   - **Rétroéclairage**
     Règle la durée du rétroéclairage.
   - **Langue**
     Règle la langue par défaut affichée sur l'écran LCD.
   - **Arrêt après inactivité**
     Règle la durée d'inactivité du lecteur avant son arrêt automatique.
   - **Informations**
     Affiche la version du micrologiciel du lecteur, la mémoire totale ainsi que la mémoire disponible.

CREATIVE

A Guide de l'écran LCD

Guide de l'écran LCD

Présentation des modes

Musique



Enregistrer



Icônes de statut de la lecture

Les icônes de statut de la lecture s'affichent sur le côté gauche de l'écran LCD.

	Lire
	Pause
	Avancer la lecture de la piste
	Reculer la lecture de la piste
	Piste suivante
	Piste précédente

Schémas d'informations

Il est possible que les schémas d'informations suivants s'affichent sur l'écran LCD.

	Le lecteur est connecté à l'ordinateur. Pour utiliser votre lecteur, déconnectez-le de votre ordinateur.
	Transfert des fichiers vers votre lecteur. NE déconnectez PAS votre lecteur.
	Fichier vocal enregistré corrompu. Assurez-vous que votre fichier vocal enregistré n'est pas corrompu ou reformatez votre lecteur.
	Format de fichier non pris en charge. Assurez-vous que le fichier que vous essayez de lire est au format MP3, WMA ou qu'il s'agit d'un fichier vocal enregistré.
	Perte de puissance inattendue lors de l'enregistrement des paramètres. Téléchargez une nouvelle version du microprogramme, téléchargez de nouveau le microprogramme ou contactez le service d'assistance technique pour obtenir une aide supplémentaire.
	Problèmes de matériel. Contactez le service d'assistance technique pour obtenir une aide supplémentaire.
	Mémoire insuffisante. Supprimez quelques fichiers pour libérer de l'espace mémoire sur votre lecteur.
	Batterie faible. Chargez la batterie
	Batterie épuisée. Chargez la batterie

CREATIVE

B A propos des fichiers de musique

A propos des fichiers de musique

Vue d'ensemble

Vous pouvez télécharger des fichiers de musique à partir de sites musicaux sur Internet ou « extraire » des fichiers de musique à partir de CD audio vers votre ordinateur. Cependant, les fichiers de musique que vous transférez vers votre lecteur doivent être des fichiers MP3 ou WMA, si vous souhaitez les lire ensuite.

Les fichiers MP3 ou WMA sont des fichiers de musique qui disposent d'un codage de compression avec perte, ce qui signifie que des données sont perdues lors de la compression. Cependant, l'utilisation de taux d'échantillonnage et de débit binaire standard permet de vous assurer que vos fichiers MP3 conservent leur qualité audio au maximum. Le débit binaire standard de la plupart des fichiers MP3 est de 128 Kbps ; cependant le débit binaire de certains fichiers peut-être défini sur 160 ou 192 Kbps. Le débit binaire standard de la plupart des fichiers WMA est de 64 Kbps. Un débit binaire supérieur permet d'obtenir une meilleure qualité audio mais, en conséquence, les tailles de fichiers seront plus importantes.

Téléchargement à partir d'Internet

Pour obtenir des fichiers MP3 sur Internet, utilisez un moteur de recherche pour localiser des sites avec du contenu au format MP3. Vous pouvez également visiter les sites Web suivants (les sites Web répertoriés ici sont corrects à l'heure de la publication de la version de ce document) :

- NOMADWorld (http://www.NOMADworld.com)
- AMP3.com (http://www.amp3.com)
- SoundClick.com (http://www.soundclick.com)
- ArtistOne.com (http://www.artistone.com)
- Epitonic.com (http://www.epitonic.com)
- Soundbuzz.com (http://www.soundbuzz.com)

Suivez les instructions fournies sur les sites pour télécharger des fichiers de musique sur votre ordinateur.

« Extraction » de CD audio

La première étape de l'« extraction » consiste à extraire des données audio (en général, des fichiers WAV) à partir d'un CD audio. Le codage constitue la deuxième étape : les données audio sont converties en fichiers MP3 ou WMA. Pour « extraire » des CD audio, vous avez besoin d'un lecteur de CD-ROM/DVD-ROM pouvant extraire des données audio numériques et d'un programme tel que Creative MediaSource Organizer pouvant extraire et coder ces données. Creative MediaSource Organizer permet d'« extraire » la plupart des CD audio et également d'organiser et de transférer les fichiers « extraits ».

La durée nécessaire à une extraction audio réussie dépend :

- ❑ de la vitesse du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM
- ❑ de la présence de défauts, tels que des rayures sur le CD audio
- ❑ des fonctionnalités de vérification d'erreurs sur le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM

Pour extraire un CD audio à l'aide de Creative MediaSource Organizer

1. Insérez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
2. Lancez Creative MediaSource Organizer en cliquant sur l'icône **Creative MediaSource Player/Organizer** sur votre bureau.
3. Si vous n'avez pas encore activé Creative MediaSource Organizer, cliquez sur le bouton **Vue Lecteur/Organiseur**.
4. Dans la fenêtre **Sources**, sélectionnez **[d:] CD audio** (remplacez **d:** par la lettre de votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM).
5. Dans la **barre des tâches**, cliquez sur le bouton **Extraire maintenant**.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Creative MediaSource, consultez l'aide en ligne.

C Questions courantes

Questions courantes

Cette section traite des problèmes courants que vous êtes susceptible de rencontrer ou des questions que vous vous posez concernant l'utilisation de votre lecteur. Si vous rencontrez un problème technique avec ce produit, vous souhaiterez peut-être consulter notre outil d'assistance « Knowledgebase » pour obtenir un dépannage et des solutions en ligne. Visitez le site www.creative.com et sélectionnez votre région.

Installation

Que faire lorsque l'installation ne démarre pas automatiquement après l'insertion du CD d'installation ?

La fonction d'exécution automatique n'est peut-être pas activée dans Windows.

Pour lancer le programme d'installation grâce au menu de raccourci du Poste de travail

1. Cliquez deux fois sur l'icône **Poste de travail** à partir de votre bureau Windows.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de CD-ROM/DVD-ROM, puis cliquez sur **Exécution automatique**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour activer l'exécution automatique grâce à la notification d'insertion automatique

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Paramètres** -> **Panneau de configuration**.
2. Cliquez deux fois sur l'icône **Système**. La boîte de dialogue **Propriétés système** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques** et sélectionnez votre lecteur de CD-ROM.
4. Cliquez sur le bouton **Propriétés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis sélectionnez **Notification d'insertion automatique**.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Pour démarrer le programme d'installation via l'Explorateur Windows

1. Dans l'Explorateur Windows, recherchez le dossier **d:\ctrun** (remplacez **d:** par la lettre de votre lecteur de CD-ROM/DVD-ROM).
2. Cliquez deux fois sur le fichier **ctrun.exe**.

Utilisation

Pourquoi le lecteur ignore-t-il certaines pistes ?

Le lecteur ne lit que certains formats multimédia valides (fichiers MP3 et WMA). Les autres types de formats multimédia seront ignorés.

Pourquoi certains fichiers ou pistes sont-ils/elles corrompu(e)s une fois transféré(e)s sur le lecteur ?

Il est possible que le transfert ait été interrompu. Avant de déconnecter votre lecteur de l'ordinateur, arrêtez tout d'abord le lecteur.

Pour arrêter votre lecteur sous Windows 98 Deuxième Edition

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Disque amovible** dans l'Explorateur Windows, cliquez sur l'option **Ejecter** et, à l'invite, déconnectez votre lecteur.



Pour arrêter votre lecteur sous Windows 2000, Windows Me ou Windows XP

- Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône **Supprimer le périphérique en toute sécurité**, cliquez sur l'option **Supprimer le périphérique de stockage USB en toute sécurité** et, à l'invite, déconnectez votre lecteur.

Pourquoi le lecteur s'éteint-il immédiatement après avoir été allumé ?

Il est possible que la batterie soit trop faible pour alimenter le lecteur. Essayez de charger la batterie.

Le transfert de fichiers vers le lecteur est très lent (moins de 10 Ko/s.) Que puis-je faire ?

Essayez de formater votre lecteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Formatage de votre lecteur" à la page 3-5.

Puis-je utiliser Creative NOMAD MuVo^2 en tant de dispositif portable de stockage des données ?

Oui, vous pouvez. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Transfert de fichiers" à la page 3-1.

Puis-je faire mon jogging avec Creative NOMAD MuVo^2 ?

Oui, mais uniquement si vous utilisez le lecteur Creative NOMAD MuVo^2 512 Mo. Les autres modèles sont munis d'un disque dur qui risque d'être endommagé si vous pratiquez des activités telles que le jogging.

La batterie nécessite d'être rechargée assez souvent. Existe-t-il un moyen pour la faire durer plus longtemps ?

- ❑ Réduisez la durée d'arrêt après inactivité.
- ❑ Définissez le réglage du contraste sur une valeur plus faible.
- ❑ Evitez d'avancer et de reculer la lecture d'une piste sans raison.
- ❑ Evitez d'allumer et d'éteindre le lecteur sans raison.
- ❑ Evitez d'utiliser des hauts-parleurs passifs sur un casque haute puissance.

- ❑ Evitez d'effectuer la lecture de fichiers WMA.

Dois-je laisser le lecteur raccordé à l'adaptateur secteur ?

Non. Après le chargement de la batterie ou l'utilisation du lecteur, déconnectez-le de l'adaptateur secteur. Laisser le lecteur connecté peut entraîner une surchauffe, ce qui n'est pas bon pour le lecteur ni pour la batterie.

Si j'endommage ou que je perds mon adaptateur secteur, puis-je acheter un adaptateur similaire dans le commerce ?

Non. Il est possible que l'adaptateur secteur acheté dans le commerce ne soit pas compatible avec votre lecteur ou qu'il l'endommage. Demandez un adaptateur de remplacement auprès de Creative à l'adresse www.NOMADworld.com ou auprès de votre distributeur Creative local.

Mises à jour

Où puis-je obtenir des informations officielles concernant tous les produits NOMAD ?

Visitez le site NOMADworld (www.NOMADworld.com) pour obtenir des mises à jour ou des téléchargements concernant tous les produits NOMAD, les lecteurs MP3 de Creative et les accessoires.

CREATIVE

D Entretien et instructions de sécurité

Entretien et instructions de sécurité

Lecteur

- ❑ Placer à l'abri de la lumière directe.
- ❑ Ne pas exposer à la chaleur ou au feu.
- ❑ Eviter l'utilisation ou le stockage dans des endroits où la température est supérieure à 45 °C.
- ❑ Conserver à l'abri de l'humidité excessive.
- ❑ Ne pas soumettre à une force ou un impact excessif.
- ❑ Ne pas modifier ni désassembler.
- ❑ Nettoyer avec du tissu doux et sec uniquement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage.
- ❑ La réparation ou le dépannage doit s'effectuer uniquement par du personnel qualifié.
- ❑ Ne pas utiliser le lecteur Creative NOMAD MuVo^2 1,5 Go lors d'activités sportives telles que le jogging.
- ❑ N'oubliez pas de régler le volume sur un niveau modéré. Ecouter de la musique sur un volume élevé peut endommager votre ouïe.
- ❑ N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou faites du vélo.

Batterie

- ❑ Placer à l'abri de la lumière directe.
- ❑ Ne pas exposer à la chaleur ou au feu.
- ❑ Eviter l'utilisation ou le stockage dans des endroits où la température est supérieure à 45 °C.
- ❑ Conserver à l'abri de l'humidité excessive.
- ❑ Ne pas soumettre à une force ou un impact excessif.
- ❑ Ne pas modifier ni désassembler.
- ❑ Eviter le contact avec des objets métalliques.
- ❑ Ne pas percer ni écraser.
- ❑ En cas de fuite, odeur nauséabonde, décoloration ou déformation lors du chargement ou de l'utilisation, retirez la batterie et ne l'utilisez plus. Nettoyez-vous les mains avant de toucher de la nourriture ou des parties sensibles de votre corps comme, par exemple, vos yeux.

CREATIVE

E Caractéristiques

Caractéristiques

Taille (LxHxP)	66,5 mm x 67 mm x 20 mm
Poids	Lecteur Creative NOMAD MuVo^2 512 Mo : 65,2 g sans la batterie ; 87,9 g avec la batterie Lecteur Creative NOMAD MuVo^2 1,5 Go : 70,9 g sans la batterie ; 90,7 g avec la batterie
LCD	Affichage rétroéclairé 132 x 32 pixels
Capacité de stockage	512 Mo (mémoire flash) ou 1,5 Go (disque dur)
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 10 heures de lecture en continu
Formats de lecture	MP3 (MPEG Audio Layer 3) et WMA (Windows Media Audio)
Rapport signal/bruit	Jusqu'à 98 dB
Distorsion harmonique en sortie	<0.05%
Réponse en fréquence	20 Hz ~ 20 kHz

Sortie casque	30 mW
Connectivité USB	Compatible avec USB 1.1 et USB 2.0