



YONIS-SHOP.COM

Le meilleur du net

MODE D'EMPLOI MICRO ESPION TRACEUR GPS DÉTECTION SONORE RAPPEL AUTOMATIQUE ARGENT

REF. : Y-metgdsraa



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Mini Micro GSM espion automatique de luxe Réf. : Y-mmgsml

SOMMAIRE

Avant propos.....	3
Présentation du Micro GSM.....	4
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....	5
Précautions d'emploi.....	8

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





Avant propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).

Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activer les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable/
- Désactiver le code pin : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillé par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.
- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.
- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementé par une législation. Nous ne pourrions être tenu responsable des impacts que son utilisation pourrait avoir.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





Instructions d'utilisation du Micro GSM

A - Première utilisation du Micro GSM

Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Insérez la carte SIM dans la fente situé sur le côté du Micro espion.



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





Une fois la carte SIM insérée, Une LED rouge s'allume, votre micro espion est allumé.

Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser votre micro GSM.

B - Mode tracking

Par triangulation avec les émetteur GSM, ce micro GSM vous permettra également de connaître la position où il se trouve (Précision à + ou - 20 mètres). Pour connaître la position du tracker envoyez le SMS : «MY» sans les guillemets et en Majuscule.

Le Micro GSM vous envoie un sms de ce type : mcc: ### mnc: # lac: ##### cell: #####. Les # sont remplacés par des chiffres. Pour ensuite connaître la position de votre micro GSM, rendez-vous sur le site : www.trackanywhere.org . Rentrez chaque nombre dans la case appropriée et appuyez ensuite sur la loupe situé à droite de vos saisies. Vous devriez voir apparaître la position du traceur sur la carte.

C - Mode Rappel automatique

Vous avez la possibilité de paramétrer votre Micro GSM en mode rappel automatique. C'est à dire qu'à chaque fois que votre micro GSM détectera un son autour de lui, il vous appellera pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans son environnement. Pour paramétrer le micro GSM, envoyez le SMS «**GDM1**» (sans guillemets, en majuscules). Après un court instant, celui-ci vous rappellera automatiquement pour vérifier votre numéro de téléphone.

ATTENTION : Si vous raccrochez immédiatement ou refusez l'appel, votre Micro GSM basculera sur votre répondeur. Nous vous conseillons donc de décrocher un court instant (20 secondes) et ensuite raccrocher.

Pour annuler ce mode, il vous suffit d'envoyer le SMS **GDM2** (sans guillemets, en majuscule). Après un court instant celui-ci vous répondra «Received your command» confirmant ainsi le retour au mode d'appel normal.

D - Connaître le pourcentage de batterie restant

Pour connaître le pourcentage de batterie restant à votre micro GSM, envoyez le SMS **GDM3** (sans guillemets, en majuscule). Le Micro vous répondra un sms comme celui-ci : The current remaining power is about 51%.

A environ 10% de batterie, le Micro vous envoie : Warning, LOW Battery. pour vous prévenir.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





E - Mode détection Vibration

Envoyez le SMS **GDM4** pour commencer la détection de vibration. dès que le Micro espion recevra un choc ou sera en mouvement, celui ci vous appellera

F - Divers

Vous pouvez choisir le mode de communication du micro espion vers votre numéro.

Par sms : Envoyer le SMS suivant : «SMS» (sans les guillemets). Le micro espion dialoguera avec vous par SMS.

Par appel : Envoyer le SMS suivant : «CALL» (sans les guillemets). Le micro espion dialoguera avec vous par appel.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

